

河北EIB总线电源线

产品名称	河北EIB总线电源线
公司名称	廊坊畅朗迪线缆有限公司
价格	3.50/米
规格参数	品牌:冀州 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

J-Y(St)Y总线电缆说明

EIB总线电源线

EIB总线用于连接整个EIB系统中的传感器、执行器部件。内芯有两组线，分别是红黑线和黄白线，一般情况下红线为“+EIB”信号接入，黑线为“-EIB”信号接入，黄白线组为备用。EIB总线的敷设可放置在石膏表面、内部或下面，可放置在管道中，干燥或潮湿的房间里。安装在户外时，需加保护，避免阳光直射。EIB标准的照明控制系统经过了DIN VDE 0829标准测试，另外EIB总线亦可用来作为语音信号传输导线（非传统电话线）。

技术参数：

EIB总线电源线电缆类型：J-Y(St)Y 2×2×0.8（EIB命名法）

运行参数：必须在额定安全电压允许范围内

持续电流2.5A（短路和过载保护需求）

机械特性：弯曲半径100mm

温度特性：皮线 -5 ~ 50

内芯 -30 ~ 70

可承受拉伸范围：值100N

导体：裸铜丝，直径0.8mm铜线对绞组颜色白-黑黄-红

: 铝层层, 0.4mm连通线。

外护套: PVC, 绿色, 外径6.8mm

EIB总线电源线重量: 55kg/km

20 是直流电阻不大于36.6欧姆/km

电缆类型: J-Y(St)Y 1 × 2 × 0.8 (EIB命名法)

运行参数: 必须在额定安全电压允许范围内

持续电流2.5A (短路和过载保护需求)

导体: 裸铜丝, 直径0.8mm铜线

EIB总线电源线外护套: PVC, 绿色, 外径6mm

重量: 42kg/km

型号规格	导体结构			
mm	根数/直径	绝缘标称厚度	线芯颜色	
J-Y(St)Y 1 × 2 × 0.8	1/0.8	0.35	白-黑黄-红	
J-Y(St)Y 2 × 2 × 0.8	白-兰	6.0		

plc编程入门必知: 点动/连动的电动机启动停止控制程序控制要求有些设备运动部件的位置常常需要进行调整, 这就要用到具有点动调整的功能。PLC的I/O配置、梯形图及时序图PLCI/O配置梯形图时序. 电路工作过程点动按下点动按钮, I0.3常开点闭合, Q0.0得电, 电动机启动运行, 但常闭点I0.3断开, 即断开接触器KM的自锁回路, 因此松开点动按钮时, Q0.0失电, 电动机停止运行。连动当按下连动按钮时, 常开点I0.1闭合, Q0.0Q得电并进行自锁, 当按下停止按钮时, Q0.0失电, 电动机停止运行。