

柴进电缆桥架 大跨距电缆桥架厂家 铜梁大跨距电缆桥架

产品名称	柴进电缆桥架 大跨距电缆桥架厂家 铜梁大跨距电缆桥架
公司名称	天津柴进电缆桥架制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区中欣工业园
联系电话	13920848555

产品详情

【柴进电缆桥架向您推荐明星产品--桥架】

1. 直线段钢制电缆桥架长度超过30m，铝合金或玻璃钢制桥架长度超过15m时，铜梁大跨距电缆桥架，设有伸缩节;电缆桥架跨越建筑变形缝处设置补偿装置。
2. 电缆桥架应在下列地方设置吊架或支架：
 - 2.1 桥架接头两端0.5m处;
 - 2.2 每间距1.5 ~ 3m处;
 - 2.3 转弯处;
 - 2.4 垂直桥架每隔1.5米处.
3. 吊架和支架安装保持垂直、整齐、牢固、无歪斜现象。
4. 桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏，螺母位于桥架外侧。
5. 缆桥架应敷设在气体管道和热力管道的下方。
6. 金属桥架及其支架全长应不少于2处接地或接零。
7. 金属桥架间连接片两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓，大跨距电缆桥架批发，并且连接片两端跨接不小于4mm²的铜芯接地线。

8. 桥架安装应符合下列要求：

8.1 桥架左右偏差不大于50mm;

8.2 桥架水平度每米偏差不应大于2mm;

8.3 桥架垂直度偏差不应大于3mm

【柴进电缆桥架向您推荐明星产品--桥架】

(8)电缆桥架内缆线垂直敷设时，在缆线的上端和每间隔1.5米处应固定在桥架的支架上，水平敷设时，大跨距电缆桥架厂家，在缆线的首、尾、转弯及每间隔3~5米处进行固定。(9)在吊顶内设置时，槽盖开启面应保持80(毫米的垂直净空，线槽截面利用率不应超过50%。(10)布放在线槽的缆线可以不绑扎，槽内缆线应顺直，槽内缆线应顺直，尽量不交叉，缆线不应溢出线槽，在缆线进出线槽部位，转弯处应绑扎固定。垂直线槽布放缆线应每间隔1.5米固定在缆线支架上。

【柴进电缆桥架向您推荐明星产品--桥架】

电缆桥架的规格尺寸选择

工程实际中，在电缆桥架的规格尺寸选择方面的问题是要么偏大，要么偏紧张。如何合理地选择电缆桥架的规格尺寸呢？《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)中8、10、7条规定：“电缆总截面积与托盘内横断面积的比值，电力电缆不应大于40%；控制电缆不应大于50%。”

8. 根据电缆弯曲半径选择电缆桥架

在选择电缆桥架的弯通或引上、引下装置时，不应小于电缆桥架内电缆小允许弯曲半径。

柴进电缆桥架(图)-大跨距电缆桥架厂家-铜梁大跨距电缆桥架由天津柴进电缆桥架制造有限公司提供。天津柴进电缆桥架制造有限公司是一家从事“镀锌桥架,防火桥架,梯式桥架,喷塑桥架,玻璃钢桥架,热镀锌桥架”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“柴进”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使柴进电缆桥架在金属建材中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！