

# 电力开关柜报价 隆可自动化厂家 合肥电力开关柜

产品名称	电力开关柜报价 隆可自动化厂家 合肥电力开关柜
公司名称	芜湖隆可自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖经济技术开发区汽经二路（彩虹工业园）
联系电话	13625535432 13625535432

## 产品详情

### 配电柜的构成原理

#### （1）电力系统构成（2）配电柜内部结构

配电柜根据用途不同，其内部结构有较大差异，根据实际需要进行配置安装、改造。三级配电：

配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类标准电箱。开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏。

二级保护：选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器。

按照国家规范要求：配电箱应作分级设置，即在总配电箱下，设分配电箱，分配电箱以下设开关箱，开关箱以下就是用电设备，形成三级配电。这样配电层次清楚，既便于管理又便于查找故障。同时要求，照明配电与动力配电最好分别设置，自成独立系统，不致因动力停电影响照明。

### 配电箱的安装安全规范有哪些？

- 1、总配电箱应设在靠近电源的地区。分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m.开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m.
- 2、配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所；不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其它有害介质中。不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动，电力开关柜多少钱，液体浸溅及热源烘烤的场所。否则，须作特殊防护处理。
- 3、配电系统应设置室内总配电箱和室外分配电箱或设置室外总配电箱各分配电箱，实行分级配电。
- 4、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置，如合置在同一配电箱内，动力和照明线路应分路设置。

- 5、配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接，并与保护零线接线端子板分设。
- 6、配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线，接头不得松动，不得有外露带电部分。
- 7、配电箱和开关箱金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电底座、外壳等必须作保护接零。保护零线应通过接线端子板连接。

配电箱有这些配置：

**照明开关：**建议使用单极的或单极+N的过流保护开关，经济安全，合肥电力开关柜，全屋所有照明回路都要由它来控制。一般选用额定电流10~16A，可用正泰NBH8-40H/C16/1P或1P+N的。电线选BV1.5平方的，如果大型灯具多或装饰灯比较多选2.5平方的插座开关：一般插座、厨房、卫生间、空调都是独立回路，一般插座、厨房、卫生间一定要带漏电，因为厨房、卫生间相对潮湿，电源插座是常用的，还是宝宝容易接触到的地方，相对容易发生漏电的危险，空调可不带漏电也可带漏电。

**厨房插座：**厨房是我们每天经常做饭的地方，选取时应根据自身需求来选，一般选C20或C25。选NBE7LE-2P/C20/C25。电线用BV2.5或4平方。用电设备也比较多的话建议4平方。电冰箱可以单独一路，考虑万一出去旅游或出差，可以把其他电都断开，只让冰箱单独运行，确保冰箱里放置的食物不会因没电而变质，也可以防止冰箱长期运行而减缓电线老化。选用20安的漏电开关，型号NBE7LE-2P/C20电线选取2.5平方。

**卫生间插座：**卫生间用电设备不是很多，除了热水器以外没有太大的用电设备，电力开关柜报价，选用20安的漏电开关，型号NBE7LE-2P/C20，电线选取2.5平方。

**空调插座：**空调功率一般有1.5匹和2匹，当然还有大点的，按照空调的额定功率来算的话，我们应该选取C25A的漏电或不漏电的断路器，如果主卧和次卧室需要两个1匹的，用一个C25/2P的断路器控制两个空调也可以，电线用BV4平方的，电力开关柜公司，如果就有一个卧室使用选1.5匹的，可用C20/2P的断路器，电线2.5平方。客厅比较大，选用2匹空调时，用C25/2P的断路器，电线用4平方。型号NBE7LE-2P/C20/C25。

电力开关柜报价-隆可自动化厂家-合肥电力开关柜由芜湖隆可自动化科技有限公司提供。电力开关柜报价-隆可自动化厂家-合肥电力开关柜是芜湖隆可自动化科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：何经理。