

# 低压配电系统电涌保护器

产品名称	低压配电系统电涌保护器
公司名称	南昌市鲍尔电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江西省南昌市西湖区赣抚路599号丰源金润广场G1-072、G1-073
联系电话	0791-86623865 13870813811

## 产品详情

lyd6

lyd 6系列电涌保护器(以下简称 spd )适用于交流50/60hz、380v的tt、tn-s、tn-c、tn-c-s、it等供电系统，对间接雷电或直接雷电影响或其它瞬时过电压进行保护。

spd符合gb18802.1/iec61643-1

型号规格	lyd6-100	lyd6-120
电网运行电压un(v)	380/220	380/220
最大持续工作电压uc(v)	420/275	420/275
电压保护水平up(kv)<	2.0/1.0	2.0/1.0
最大放电电流(8/20 μ s)imax(ka)	40	20
标称放电电流(8/20 μ s)in(ka)	20	10
响应时间ns	<25	
防护等级	ip20	
安装	35mm轨道	
外壳材料	阻燃增强pc	

远程遥信触点类型	一组转换,常开
端子性能	ac220v 1a dc30v 1a cos =1
远程遥信端子导体截面	1.5mm <sup>2</sup> 单股线 / 多股线

#### 主要结构与工作原理

遥信触点开关一组转换，11中簧、12和11动断、14和11动合 遥信触点常开12和14安装

lyd6-20安装在lpz1或lpz2区与lpz3交界处，连接铜导线为2.5~35mm<sup>2</sup>。适

用于住户配电箱、计算机设备、信息设备、电子设备及控制设备前或最近的插座箱内。

lyd6-40安装在lpz0b或lpz1区与lpz2交界处，连接铜导线为2.5~35mm<sup>2</sup>。遥信触点:保护器可以制成带有遥信触点，遥信触点有一组转换触点，11中簧、11和12动断、11和14动合，遥信触点有一组常开12和14，如果保护器的模块或者多个模块失效，触点将闭合、断开送出故障信息。外形尺寸图