

电力电缆公司 华强电缆 电力电缆

产品名称	电力电缆公司 华强电缆 电力电缆
公司名称	青岛华强电缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市胶州市胶西镇工业园华强路1号
联系电话	15563922867 15563922867

产品详情

青岛华强电缆有限公司是生产电线电缆的专业厂家，它位于美丽的海滨城市——青岛胶州。占地面积12万平方米，建筑面积7万平方米。公司生产设备齐全，技术先进，已形成年产30亿元的生产能力。公司拥有一支高素质且稳定的员工队伍，现有员工中有高工12名，工程师16名，各类技术人员23名，检测手段完善、质保体系健全，生产经营机制科学。

公司生产的“华宇”牌电线电缆各项性能指标均达到国际电工会和国家标准的要求。产品广泛应用于电力系统、厂矿企业、油田、电厂，医院、学校以及高速公路建设和城网、农网改造等国家重点项目，并获得好评和认可。

家装中如何进行暗线布线

一、卧室一般应为7支路线：包括电源线、照明线、空调线、电视馈线、电话线、电脑线、报警线。

卧室各线终端欲留：床头柜的上方欲留电源线口，并采用5孔插线板带开关为宜，可以减少床头灯没开关的麻烦，还应欲留电话线口，如果双床头柜，应在两个床头柜上方分别欲留电源、电话线口。梳妆台上方应欲留电源接线口，另外考虑梳妆镜上方应有反射灯光，在电线盒旁另加装一个开关。写字台或电脑台上方应安装电源线、电视馈线、电脑线、电话线接口。照明灯光采用单头灯或吸顶灯，多头灯应加装分控器，重点是开关，建议采用双控开关。

二、走廊、过厅 应为2支路线：包括电源线、照明线。电源终端接口欲留1~2个。灯光应根据走廊长度、面积而定、如果较宽可安装顶灯、壁灯；如果狭窄，只能安装顶灯或透光玻璃顶，在户外内侧安装开关。

三、厨房 应为2支路线：包括电源线、照明线。

电源线部分尤为重要，尽量选用4mm²线，因为随着厨房设备的更新，目前使用如微波炉、抽油烟机、洗

碗机、消毒柜、食品加工机、电烤箱、电冰箱等设备增多，电力电缆厂，所以应根据客户要求在不同部位欲留电源接口，并稍有富余，以备日后所增添的厨房设备使用。

四、餐厅 应为3支路线：包括电源线、照明线、空调线。

电源线尽量欲留2至3个电源接线口。灯光照明尽量选用暖色光源，开关选在门内侧。空调也需按专业人员要求欲留接口。

五、卫生间 应为3支线路：电源线、照明线、电话线。电源线以选用4mm²线为宜。考虑电热水器、电加热器等大电流设备，电源线接口尽量安装在不易受到水浸泡的部位，如在电热水器上侧，或在吊顶上侧。电加热器，目前看好的是浴霸，同时可解决照明、加热、排风等问题，浴霸开关应放在室内。

六、客厅 客厅布线一般应为8支路线：包括电源线(2.5mm²铜线)照明线(2.5mm²铜线)、空调线(4mm²铜线)、电视线(馈线)、电话线(4芯护套线)、电脑线(5类双脚线)、对讲器或门铃线(可选用4芯护套线，备用2芯)、报警线(指烟感，红外报警线，选用8芯护套线)。

客厅各线终端欲留分布：在电视柜上方欲留电源(5孔面板)、电视、电脑线终端。空调线终端欲留孔应按空调专业安装人员测定的部位欲留空调线(16A面板)、照明线开关。单头或吸顶灯，可采用单联开关；多头吊灯，可在吊灯上安装灯光分控器，根据需要调节亮度。在沙发的边沿处欲留电话线口。在户门内侧欲留对讲器或门铃线口。在顶部欲留报警线口。

可以看出，在不同的居室电线的布线是不同的，因此在装修的时候要注意根据居室进行电线安装。

如何检测线路是否漏电?

一般家庭线路，漏电分强弱，还分火线零线漏电，电力电缆，如果说方法，看具体情况：

电气线路由于使用年限较长，会引起绝缘老化、绝缘子损坏、绝缘层受潮或磨损等情况，在线路上产生漏电现象。此时在总刀闸上接一只电流表，取下负载，并接通负载开关。

若电流表指针摆动，说明线路漏电。切断零线；

若电流表指针不变，说明火线与大地之间漏电；

若电流表指针回零，说明火线与零线之间漏电；

若电流表指示变小，但不为零，则表明火线与零线、火线与大地间均有漏电。取下分路熔断器或拉开刀闸，电流表指示不变则表明总线漏电；电流表指示为零说明分路漏电；电流表指示变小，但不为零，则表明总线与分路都漏电。确定好漏电分路后，依次拉断该线路的开关。当拉断到某一开关，电流表指示为零，说明该线路漏电；若变小说明该线路漏电外还有别处也漏电；若所有的开关都拉断，电流表指示不变则表明该线路的干线漏电。

如果一合闸，漏电开关就跳闸，这类属火线漏电，检查方法如下：

1、把各分开关全断开，电力电缆价格，合上总闸，逐一合上分开关，合到哪个，电力电缆公司，漏电开关就跳，就是那路有问题

2、把电器的插头全拔下，逐一插上电器插头，插到哪个引起跳闸，就是哪个电器有问题

3、把灯全关了，逐一开灯，开到哪个灯引起跳闸，就是该灯（或线路）有问题

如果合闸，并不马上跳闸，时间一长，就跳闸，而且跳闸时间不一致，这类属零线漏电，检查方法比较专业，用兆欧表才行（如果把所有插座上的电器全拔下插头还会跳闸，问题应出在线路上）

方法：先把主零线拆开，把所有分开关断开，用兆欧表逐一查每路线路零线对地绝缘，找出问题线路后，再看看该专线有哪些电器是直接接线的（比如电灯或某些空调机等），分别查，如果不管电器的事，就是线路出问题了，只能换线。

电线漏电会产生强大的电磁感线，可以用一个有磁性的针放在纸上，放到测试部位，若针方向发生偏转，说明有电。

最简单的工具电笔和万用表，家庭线路尽量装漏电保护器。

电力电缆公司-华强电缆(在线咨询)-电力电缆由青岛华强电缆有限公司提供。青岛华强电缆有限公司位于山东省青岛市胶州市胶西镇工业园华强路1号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前华强电缆在电力电缆中享有良好的声誉。华强电缆取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。华强电缆全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。