

蓝屏无纸记录仪 无纸记录仪

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 蓝屏无纸记录仪 无纸记录仪 |
| 公司名称 | 天津市美铭科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 类型:无纸记录仪 品牌:simeim 型号:KH300B |
| 公司地址 | 河东区大直沽福泽温泉公寓14-4-101 |
| 联系电话 | 86 022 58163618 15332111399 |

产品详情

| | | | |
|----|--------|----|--------|
| 类型 | 无纸记录仪 | 品牌 | simeim |
| 型号 | KH300B | | |

kh300b蓝屏无纸记录仪

kh300b蓝屏无纸记录仪

最多能输入十六个通道。仪表具有全隔离万能输入功能，集热电偶信号、热电阻信号、标准电压、标准电流信号于一体。输出采用模块化结构，可提供报警（最多可输出16路报警）、馈电、打印、通讯等功能。仪表具有强大的显示功能，高精度棒图显示、实时曲线显示、历史曲线追忆、瞬时流量显示、累积流量显示、报警状态显示，同时可直接查询某年、月、日、时、分、秒的数据，快捷方便。可外接u盘转存功能，大大提高了数据转移的方便性。直接连接微型打印机，可打印指定时间的实时数据、历史数据和曲线数据；使用rs485通讯，可与组态王、mcgs等专业软件进行组态。采用标准modbus通讯协议。

一、主要技术指标

测量精度： $\pm (0.2\%fs+1)$ 个字

电源电压:85-240vac

显示：320 × 240点阵式

5.6英寸蓝色液晶显示

输入规格：

热电偶：k、s、e、j、t、b

热电阻：pt100、cu50、cu100

线性电压：0-5v、1-5v

线性电流：0-10ma、4-20ma

输出规格：

16路继电器控制输出

dc24v馈电

打印/通讯接口

配u盘存储功能

记录时间：

记录间隔时间可设定：1、2、3、4、5、

6 秒可任意设置

每个通道最多能记录512k个数据，记录

时间最短100小时，最长3年以上。

断电保护时间：

用flash memory保存设置参数和

历史数据，断电后永久保存，采用硬

件时钟，掉电后也能准确运行。

外形尺寸：144 × 144 × 225mm

安装尺寸：138 × 138 × 225mm

环境温度：

0-50

环境湿度：

0-85%rh