

MSR2070U USB口取电，低抗全三轨磁条读写器 磁卡写磁机 读卡器

产品名称	MSR2070U USB口取电，低抗全三轨磁条读写器 磁卡写磁机 读卡器
公司名称	广州辰明智能卡科技有限公司
价格	750.00/台
规格参数	
公司地址	广州市天河区燕岭路123号建设大厦15楼(即武警 医院对面)武警医院公交站
联系电话	86-02087646016/87646017 13580303514

产品详情

联系电话:13538741279 在线QQ：372177418 【产品名称】：全三轨磁卡读写器 抵抗磁卡读写器
USB磁卡读写器

【轨道类型】：全三轨，能同时读、写第1、2、3磁道，读写均一次刷卡完成

【抗性类型】：低抗读写器，对高抗卡可读，不可写

【输出接口】：USB接口/串口

【适用卡类】：会员卡，积分卡，医院就诊卡，诊疗卡，银行卡，信用卡，存折等

【应用行业】：适用于银行、信用社、医院、会员店、制卡厂等发卡机构

【产品配套】：读写器+数据线+电源线+软件程序光盘+清洁卡

【联系方式】：赖晓翠 电话：13538741279 QQ：372177418

【供应厂家】：广州辰明科技，广州市天河区燕岭路123号

名称 MSR2070 低抗全三轨磁卡读写器 概述 本公司产品MSR-2070磁卡读写器可联接任何电脑或终端，用于读写磁卡或存折本上的磁条信息。读写均一次刷卡完成，读写成功率高，产品可广泛应用于银行储蓄、对公查询、证券交易、考勤、食堂用餐、商业POS、医疗收费、税务管理、交通管理等领域。

功能 手动式刷卡 RS - 232接口，PS/2 口CT方式 可读写ANSI / ISO 标准磁卡或IBM

标准存折 各机型均能自动识别ISO 或IBM 格式，无需命令控制。 可用命令切换选择写2

道时记录密度210BPI或75BPI。 具有读写状态灯光、声响双重提示功能。

可同时读写多个磁道（第1、2、3磁道），可读写各种介质的磁卡或存折本，包括透明介质的磁卡。

技术指标 拉卡速度：20 ~ 120cm/s 拉卡次数：>100万次 记录标准：兼容IBM、ISO、ANSI

记录密度：第1道210BPI 第2道75BPI/210BPI可选

第3道210BPI 记录字符数：第1道最大字符数76

第2道75BPI最大字符数37，210BPI最大字符数104

第3道最大字符数104 工作电压：DC5V \pm 10% 最大工作电流：1000mA \pm 20%

整机静态功耗：300mA 环境：温度-40 ~ 85，湿度10% ~ 90%。 接口方式：

串口RS-232接口、USB接口二种方式可选 卡机体积：215mm*60mm*60mm 卡机重量：850克

典型应用 金融 银行 邮电 交通 海关 商业POS 税务管理 型号说明 产品型号

功能说明 MSR2070 读写磁条第1、2、3磁道，串口RS-232接口，USB口取电。(黑色或白色可选)，1年免费保修，终身维护。 MSR2070U

读写磁条第1、2、3磁道，USB接口，USB口取电。(黑色或白色可选)，1年免费保修，终身维护。

相关资料 磁条读写器购前温馨提示：一、磁条读写器又叫磁卡读写器，磁卡读写机，磁卡刷卡机，磁卡读写卡机，磁卡读写卡器，磁卡刷卡器，磁卡刷卡槽，磁卡写卡器，磁卡写卡机，磁卡写磁器，磁卡写磁机,磁条

读写机，磁条刷卡机，磁条读写卡机，磁条读写卡器，磁条刷卡器，磁条刷卡槽，磁条写卡器，磁条写卡机，磁条写磁器，磁条写磁机等。

二、根据对环境的抗干扰能力不同可分为高抗磁卡读写器与低抗磁卡读写器，购买时应根据应用的磁卡是高抗磁条卡（2750oe至4000oe）还是低抗磁条卡（300oe至350oe）来

选写磁器，因为高抗磁卡读写器对高低抗的磁卡都可以读和写，而低抗磁卡读写器只能写低抗的磁卡，而不能写高抗的磁卡。

三、根据磁道的不同又可分为单磁（轨）道磁卡读写器、双磁（轨）道磁卡读写器、三磁（轨）道磁卡读写器。选购前要确定读、写的是哪个磁（轨）道的数据。人们常说的单轨道磁卡读写器、双轨道磁卡读写机、全三轨读写器、低抗读写器、高抗读写器、高抗全三轨读写器等等是结合的叫法。

四、购买磁卡读写器还应考虑接口的问题，一般有串口RS-232接口，USB接口。因为现在市场上大部分的笔记本电脑都没有串口RS-232接口，小部分低端的台式机电脑也是没有串口RS-232接口的，而USB接口则是现在流行的接口，一般的电脑都有的。这种情况下，应该特别选择USB接口的设备了