

# 有纸记录仪 温度记录仪 SME

产品名称	有纸记录仪 温度记录仪 SME
公司名称	余姚市视迈电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:温度记录仪 品牌:SME 型号:XSG
公司地址	中国 浙江 余姚市 城东新区科创中心3号楼3层
联系电话	86 574 62715680 13777948291

## 产品详情

类型	温度记录仪	品牌	SME
型号	XSG	测量范围	200-2300
测量精度	0.1		

### 组件功能说明图

、机壳 、电源开关 、保险丝座及保险丝：装0.2a保险丝管 、磁性压纸帽：拔插此帽更换记录纸  
、测量值数字显示窗： 、设定值数字显示窗 、设定值显示转换按钮：弹起显示第一设定值，上灯亮  
；按下显示第二设定值下灯亮 、设定值显示指示灯。 、记录笔杆：下端装纤维墨水笔。 、记录纸：  
线性中圆图记录纸。 、托架 、设定旋钮：上旋钮设定第一设定值，下旋钮设定第二设定值。技术参数  
1 . 测量显示方式：四位0.8"数码管显示; 2 . 基本指示误差：不超过全量程的 $\pm 0.5\%$ ; 3 . 不灵敏区：  
不超过全量程的 $\pm 0.2\%$ ; 4 . 平衡时间：小于1秒; 5 . 记录误差：不超过全量程的 $\pm 1\%$ ; 6 . 记录纸：24小  
时标准线性园图记录纸或按用户需要定制; 7 . 设定值显示方式：四位0.5"数码管显示; 8 . 控制点设定范  
围：不小于全量程的5~100%; 9 . 设定值附加误差：不超过全量程的 $\pm 1\%$ ; 1 0 . 控制反应时间：1.5秒左  
右; 1 1 . 触点容量：ac220v / 2a; 1 2 . 供电电源：ac220 v  $\pm 10\%$  / 50hz; 1 3 . 消耗功率：小于10va; 1  
4 . 绝缘电阻：电源端子对地 dc500v / 20m 以上; 输入信号对地 dc500v / 20m 以上; 输入信号对电源  
dc500v / 20m 以上; 1 5 . 绝缘强度：电源端子对地 ac1500v / 1分钟; 输入信号对地  
ac500v / 1分钟; 输入信号对电源 ac500v / 1分钟; 1 6 . 环境温度：-10~500c ; 相对湿度：小于90%rh; 1 7 .  
重量：小于7.5 公斤; 1 8 . 最大外形尺寸:长×宽×高  
278×278×282 (mm); 1 9 . 安装开孔尺寸:258+1×258+1(mm)。