

## T5led灯管、尺寸、灯头、接线图

产品名称	T5led灯管、尺寸、灯头、接线图
公司名称	深圳市郎特科技有限公司
价格	19.00/件
规格参数	品牌:郎特照明 规格:T5 用途:室内照明、室外照明
公司地址	深圳市宝安区兴华路106号
联系电话	0755-2988970 13823563848

## 产品详情

### T5led灯管、尺寸、灯头、接线图

T5led灯管是在T5灯管上发展而来的,堵头是一样的,都为G5,所以老旧T5灯管支架是可以通用的.包括圆柱形分体T5led灯管和方形一体化T5led灯管.

#### 1、t5灯管怎么接线

如果是传统式T5灯管,那么要参考相关接线图,如果是ledT5灯管,直接接220v电压就能工作了.

#### 2、led灯t5和t8灯管哪个好

其实都差不多.主要是安装位置决定的.led灯管T5体积小,安装在空间小的地方.T8灯管可以安装在空间大的地方,就是这个区别.

#### 3、t5灯管和灯带哪个好

T5灯管用于照明,而灯带一般用于装饰场合.

#### 4、t5led一体灯怎么接线

一体化LED日光灯的对插线、中间接头、两头对插线要有3C认证或CQC认证证书且证书在有效期内,对插线上丝印的公司名称、型号等要与3C认证或CQC认证证书中的一致。

## 5、t5一体化led灯管接线图

一体化LED日光灯的电源线公插头、三芯公插头线、公端盖要符合多插销量规大拔出力 50N，或单插销量规小拔出力 1.5N的要求。

## 6、t5t6灯管镇流器通用吗

可以通用,注意功率大小接近即可

## 7、t5一体化灯管怎么接线

一体化LED日光灯的堵头（器具耦合器）、中间接头、电源线母插头也要有3C认证或CQC认证证书且证书在有效期内。

## 8、led灯管需要镇流器吗?

当然不需要.LED日光灯的内部接线要符合GB 7000.1—2015的要求，并且要有3C认证或CQC认证证书且证书在有效期内，内部接线上丝印的公司名称、型号等要与3C认证或CQC认证证书中的一致。

## 9、T5led日光灯、外形尺寸、灯头类型、T8led日光灯

T5led灯管、尺寸、堵头类型；T8led灯管、尺寸、灯头

灯管类型	标称尺寸/mm	Amax/mm	B/mm		Cmax/mm	Dmax/mm	灯头
			小值	大值			
T5	550	549	553.7	556.1	563.2	17 ( 016)	G5
	850	849	853.7	856.1	863.2		
	1150	1149	1153.7	1156.1	1163.2		
	1450	1449	1453.7	1456.1	1463.2		
T8led灯管	600	589.8	594.5	596.9	604	28 ( 026)	G13
	900	894.6	899.3	901.7	908.8		
	1200	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6		
	1500	1500	1504.7	1507.1	1514.2		

## 10、T5LED日光灯的成品生产注意事项

LED日光灯包括LED灯管及一体化LED灯管等，LED日光灯生产过程中的注意事项如下所示。

(1) 选择LED日光灯外壳时要考虑认证时的相关要求。

(2) LED日光灯的光源（SMD2835、SMD5730）要选择有蓝光危害报告的，并且要通过随机测试。

(3) LED日光灯灯板(SMDLED光源)的设计,要符合GB7000.1—2015中有关爬电距离及电气间隙的要求。

(4) LED日光灯的电源要选择有3C认证证书且证书在有效期内的。同一个系列的LED日光灯在选择电源时证书不能超过3张,以功率25W为界。

(5) 选型好的LED日光灯电源,可以先配套LED日光灯进行电磁兼容性测试。

(6) 在LED日光灯灯板与散热器之间加导热硅胶片,导热系数3.0以上,耐压超过4kV。

(7) 当LED日光灯灯板与散热器之间爬电距离及电气间隙不够时,可以将金属材料的铝管改为导热塑料管。

(8) 对于放在LED日光灯内部的电源,要进行套管,LED日光灯电源DC输出端引线不能放在电源套管内部,否则在进行电磁兼容性测试时,可能会出现不通过现象。

(9) 对插线一定要为三芯或两芯的,要与一体化LED日光灯堵头一样通过CQC认证。

(10) LED日光灯打标一定要符合GB7000.1—2015中的规定。

(11) LED日光灯要与配套支架一起认证,其堵头也要有3C认证或CQC认证证书且证书在有效期内。

(12) LED日光灯产品名称为固定式LED灯具。

(13) 一体化LED日光灯的电源要安装PC耐高温绝缘套管,起到绝缘作用。一体化LED日光灯的堵头、对插线、中间接及T5一体化日光灯的铭牌、证书。