

## GA 有源功分器 LD2150-16

产品名称	GA 有源功分器 LD2150-16
公司名称	深圳市吉兆电子技术有限公司
价格	3800.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市南山区桂庙路以北南山大道以东光彩新天地公寓16A6
联系电话	0755-86196636 13802237285

## 产品详情

### 综述综述

GAINCOM LD2150 L波段有源功分器采用微带技术，可以简便分配垂直或水平极化的信号，满足8/16路支路的需求，并确保隔离度在20dB以上。

通过前面板LCD液晶显示和四个按键，可配置LNB电源开关，可以自由选择LNB供电方式：13V/18V,22KHz供电模式，或把LNB供电关闭。LCD液晶显示提供工作状态显示及设置、工作状态自动报警。

### 主要特点

I 1U，19"标准机架。

I 工作频率：950MHz-2150MHz。

I RF输入电平具有较宽的工作范围。

I 水平极化(H)垂直极化(V)的切换。

I LNB高频头供电通/断控制。

I 22KHz LNB高频头控制开关选择。

I 前面板液晶显示和控制工作参数。

I 工作状态自动报警（显示并闪屏）。

I 双电源模块备份(选配)

性能参数

射频

工作带宽	950MHz ~ 2150MHz
RF接口	F头(英制)
输入阻抗	75
输出阻抗	75
隔离度	20dB
输入反射损耗	7dB
输出反射损耗	10dB
LOOP端 插入损耗	0 ± 3dB
LNB电源	13V/18V ( 0.3A )

通用

尺寸	482mm(长) × 405mm(宽) × 44mm(高)
重量	3.5Kg
功耗	5W
供电电源电压	I AC100V~ 250V ( 50Hz / 60Hz ) I 双电源模块备份(选配)
工作温度范围	0 ~ +40
贮存温度范围	-25 ~ +55
相对湿度	15% ~ 95% ( 不凝结 )

备注: LD2150-16 十六路 L波段有源功分器

LD2150-16-DP 十六路 L波段有源功分器(双电源)

LD2150-8 八路 L波段有源功分器

LD2150-8-DP 八路 L波段有源功分器(双电源)