

腾博照明LED洗墙灯TB-X24D

产品名称	腾博照明LED洗墙灯TB-X24D
公司名称	深圳朗辰光电技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区石岩街道浪心社区洲石路万大工业区A栋四层
联系电话	0755-29516658 18926597090

产品详情

适用场所：建筑装饰照明，还用来勾勒大型建筑的轮廓，历史建筑群外墙照明。桥梁、江河堤岸、广场园林等场合的洗墙投光及轮廓勾勒，也可使用于娱乐场所、通道、室内的灯光渲染效果。LED洗墙灯又叫线型LED投光灯等等，因为其外形为长条形，也有人将之称为LED线条灯，主要也是用来做建筑装饰照明之用，还有用来勾勒大型建筑的轮廓，其技术参数与LED投光灯大体相似，相对于LED投光灯的圆形结构，LED洗墙灯的条形结构的散热装置显得更加好处理一点。

基本参数 LED洗墙灯和护栏管有很多的相同点，让我们来对它的参数进行介绍：1) 电压：

LED洗墙灯的电压为220V,110V,24V,12V,几种,所以我们在选择电源时候就要注意相对应的电压.另外还有18V,36V,由于这两款变压器在市场上相对少,不好配变压器,故一般低压采用24V或12V。

2) 工作温度： 因为洗墙灯通常用在户外比较多,所以这个参数就显得比较重要,对温度的要求

也比较高,

一般情况我们要求

的户外温度在-40 +60 都可以工作.

但洗墙灯是用散热比较好的铝外壳做的，所以这个要求一般的洗墙灯都可以满足要求。

3) LED洗墙灯规格及LED晶圆芯片数量

L1000*W50*H60 24PCS*1W AC220V 30W单色 全彩

4) 防护等级：

这个是洗墙灯的重要参数,也是影响目前护栏管质量的重要指标,我们要进行严格的要求,我们在户外使用,要求防水等级都要在IP65以上是最佳的.还要要求有相关的耐压、耐碎裂、耐高低温、耐燃、抗冲击老化等级

IP65 6代表：完全防止粉尘进入 5代表：用水冲洗无任何伤害。

5) 控制方式：

对LED洗墙灯来说目前有两种控制方式：内控和外控两种。内控就是不用外接控制器，设计人员把控制系统设计在洗墙灯里面，程度效果是不能改变的。外控就是外接控制器，其效果可以通过调整主控的按键而改变效果。通常在大型工程上面，客户要求可以自己改变效果，我们都是用外控这种方案。也有很多的洗墙直接支持DMX512的控制系统。

6) 颜色规格：

2段、6段、4段、8段全彩颜色、七彩颜色、红、黄、绿、蓝、紫、白等颜色。

7) 发光角度：

其发光角度一般有

窄（20度左右）、中（50度左右）、

宽（120度左右）三种，目前，[大功率LED洗墙灯](#)（窄角度）的最远的有效投射距离为20-50米。

8) 镜面：

玻璃反光透镜，透光率为98-99%，不易雾化，能抗UV辐射。

9) 光源：

一般采用1W，3W LED作为光源，但由于技术不成熟，目前市面采用1W的比较常见，因为3W发热量大，散热做不好光衰比较快。

10) 规格尺寸：

默认单位长度是1米，由于外壳是高温铝型材从模型中拉出，故长度可根据客户要求定做,宽度和高度改变不了,除非重新开模,但开模费用昂贵，一般厂家和客户都不会采用，特殊情况除外。

LED洗墙灯的趋势：近年来，LED洗墙灯已广泛应用到各种场所，如公司企业大楼的墙体亮化、政府楼的亮化、历史建筑的墙体亮化、娱乐场所等；所涉及的范围也越来越广，从当初的室内到室外、从当初的局部亮化到现在的整体亮化，都是级别的提高与发展；现今LED洗墙灯已大量投入到亮化工程当中，未来几年里，LED洗墙灯将发展成为亮化工程中不可缺少的一部分