

# 镇江市西门子S7-200西门子代理商

产品名称	镇江市西门子S7-200西门子代理商
公司名称	上海署晓自动化科技有限公司
价格	222.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号
联系电话	15825707805 15825707805

## 产品详情

上海署晓自动化科技有限公司

专销售西门子各系列产品；西门子PLC；S7-200S7-300 S7-400 S7-1200 触摸屏，变频器，6FC，6SNS120 V10 V60 V80伺服数控备件：原装进口电机，电线，电缆。

西门子全新原装现货PLC；S7-200S7-300 S7-400 S7-1200 触摸屏，变频器，6FC，6SNS120 V10 V60 V80伺服数控备件：原装进口电机（1LA7、1LG4、1LA9、1LE1），国产电机（1LG0，1LE0）大型电机（1LA8，1LA4，1PQ8）伺服电机（1PH，1PM，1FT，1FK，1FS）西门子保内全新原装产品‘质保一年。一年内因产品质量问题免费更换新产品；不收取任何费。

实体公司，诚信经营，价格优势，品质保证，库存量大，现货供应！！

采购西门子产品就选；上海署晓自动化科技有限公司

我们承诺七天内无理由退换！

西门子代理商，西门子一级代理商，上海西门子代理商，中国西门子总代理，西门子PLC代理商，西门子变频器代理商，西门子触摸屏代理商

6ES7214-2AD23-0XB8质保一年

模拟量模板EM235的输入电阻是多少？输入电阻的大小和您所选择的输入类型有关，如果您选择电压输入，这样输入阻抗不小10兆欧；如果选择电流输入则输入抗为250欧姆。在应用EM231RTD模块的时候其测量值代表什么含义？当您应用EM231RTD模块的时候，将其测量值除以10.0就是实际的温度值。

模块本身能够测量的范

围是 - 3276.8到3276.7摄氏度，但实际测量值的

范围取决于传感器的测量范围和实际温度。在什么环境下可以编辑中文TD200? 建议采用STEP

7-Micro/WIN 32 V3.1 SP1中文版 · EM235的量程问题：通过调整电位计及DIP开关可以改变EM235的量程为：0-10V；0-5V0-1V；0-500mV0-100mV；0-50mV ± 10V；± 5V；± 2.5V ± 1V ± 500mV；± 250mV ± 100mV；± 50mV；± 250mV0- 20mA · 在什么环境下可以编辑中文TD200？建议采用STEP 7-Micro/WIN 32 V3.1

SPI中文版 · 什么是AC/DC/RLY？这是S7-200CPU的型号AC/DC/RLY对应：交流220供电，24V DC输入，继电器输出 另外的一类型号是：DC/DC/DC DC/DC/DC对应：直流24V供电，24V DC输入，晶体管输出 · 开关量输入需要供电吗？开关量的输入端需要供电，S7-200本身有相应的24V电源

提供具体接线请在"技术规范"内查找 · 为什么有的编程软件下没有Ln指令？有两个原因：一是编程软件的版本问题，建议采用新版软件，二是只有CPU224、226支持此指令，CPU221，CPU222没有此指令。 · 如果编程口的地址、波特率、等参数忘记了怎么办？西门子提供一个wipeout.exe应用程序，可以恢复PLC

为原厂设置，并且删除用户程序，数据块，和所有的配置信息，PLC将被设置为地址2，波特率9600。WIPEOUT在DOS环境下运行，不过您一定按照提示完成。如果一次不成功请重复测试，它的基本原理是这样的，PLC在上电这初期（非常短）是以出厂设置的状态工作的，WIPEOUT只有这段时间才有控制权改变PLC的设置。所以您加电和键盘操作一定要配合好。Wipeout.exe文件拷贝在编程软件的光盘上，如果您没有欢迎下载 · 能否在CPU224中使用存储在存储卡上的CPU222的程序 答：可以，您可以从EEPROM存储卡向相同的、更大的、或更新的CPU22X中输入程序。 · 为什么在使用模拟量输入模块的时候，有时AD码值会有很大的"跳动"？在应用模拟量模块的时候，您会有两个"电源地"，一个是CPU的供电地，另一个是传感器信号地，两个电源的地线是没有连接的。这样就有可能产生高的共模电压，对模拟量输入值产生影响。建议：建议将两个电源地线连接在一起，注意：共地的时候一定\*两个电源只有一根共地线，以避免不必要的有害电生 · 在使用MODEM的时候，无法连接 MODEM和CPU之间的通讯故障可能由下列原因产生1. CPU和PC/PPI电缆是为半双工设计的，而计算机的232口是全双工的2. CPU既不产生DTS信号也不产生RTR信号，但是计算机可以产生 解决办法：1.

预先在MODEM上\*地断开本地回波（例如用AT指令ATEO）2. 在合适的地方断开DTS和RTR信号 关于"MODEM"和S7-200的有关问题我们将专题讨论 · 当PLC的输入点采用PLC本身的24V电源供电时应该注意什么？如果您的I/O通过PLC本身的24V电源供电时，在PLC刚刚加电的时候不会立即有电，CPU要良好于输入先得电。这一点对于上电初始化的时候可能有影响，解决的办法是如果初始化程序与开关量输入有关，请延时几毫秒再初始化。 · 在使用TD200的时候信息为什么过一段时间会自动切换到其它的信息？在组态TD200的时候，为信息赋予的\*\*级是降序排列的，\*条信息具有较高的\*\*权，在使能多条信息的时候，通过上下头键可以在多条信息间切换，黑色闪烁光标显示的是当前的信息，如果30秒内不做任何操作，系统会自动切换到\*\*级较高的那条信息。这是一个很好的功能，不是什么错误。如果您想固定显示某条信息，您只要在同一时刻只"使能"一条信息即可 · 关于RCV及XMT指令使用时的常见问题：1. RCV及XMT指令不能同时有效，如果同时发生则会产生错误，通讯口不能进行新的通讯，需要重新启动才可以错误。2.

在用PC/PPI电缆时，发送和接收之间有一定的时间间隔，这是由电缆本身的切换时间决定的。3. 关于通讯超时的问题，在SM187.2设为1的时候，并不是超过SMW192的时间值即终止接收，而是只有接收到首字符后未能在规定时间内完成接收才可以自动终止接收，如果收不到首字节，RCV将一直保持有效。

· 一点解决办法：如果要停止RCV，需要复位相应的SM187.7，但是需要执行一次RCV才能有效，因为只有新的RCV指令CPU才去读SMB例如：LD M0.2 RSM87.7，1 RCV VB99，0 XMT VB199，0在发送之前首先断开接收 · 2001年后订的TP170A，程序下载不下去？这是因为2001年后购的新版TP170A加进了新的功能和Firmware,原来的protool/pro

V5.2+SP1不能支持这种新功能，所以应升级protool/proV5.2+SP1到 protool/proV5.2+SP2即好。 · 旧的TP170A程序无法下载。怎么办？对于MP270、OP170B、TP170A、TP170B等打新出的基于bbbbbsCE操作系统的操作员面板，因为Protool/pro软件版本不断升级，所以原来旧的TP/OP的Firmware不能与新protool/pro相匹配。所以软件程序无法下载下去，为此应按下列步骤对旧TP/OP的Firmware进行升级：

1.在新版Protool/pro光盘中，在images\TP170A\V5-2-SP2下找到Ptupdate.exe文件，运行此文件，则会弹出一个名为“net-ptupdate”的窗口。在菜单“file”？“setting”中设置好通讯接口，如com1。2.在菜单“file”？“open”窗口中选中光盘中所带的“TP170A\_V5\_2\_SP2\_23.img”文件，并打开此文件。3.在菜单“file”？“download”中将此配置下载到TP170A中。4.重新启动TP170A,然后下装程序

