

## 86型遥控面板

产品名称	86型遥控面板
公司名称	南京华瑞创意工坊有限公司
价格	58.00/只
规格参数	
公司地址	南京市雨花台区铁心桥春园路
联系电话	025-51513885 18951949263

## 产品详情

86型遥控面板 无线射频遥控墙插 遥控+手控 可穿墙 智能学习型

该产品为一个86型遥控墙插，可简单替换现有墙上的86型面板

产品的主要特点  
、该产品是最佳的自动控制设备，遥控时可穿墙过壁实现全方位控制，不需要对应方向，不受墙壁等障碍物的阻挡，随意操作，同时全负载电器完全关断电源，起到节能和保护电器的作用。  
、带手动开关，遥控和手控均能独立控制插座，停电后再来电时自动处于断电状态，方便、安全、节能。  
、手控和遥控均可独立对它进行开和关的操作,手动按钮是轻触开关，适合电视机、机顶盒、厨房电器等的远距离遥控开关操作。  
、可实现智能学习对码，低功耗设计，互不干扰，准确无误（不会出现同一空间使用多套固定码产品时，可能的重码而相互间干扰）。  
、对码设置该产品可直接设置“全开”键和“全关”键，通过2个遥控键对本产品进行开和关（如1号键可设置为本插座的打开操作、2号键可以设置本插座的关闭）。

、一个面板能多次进行对码设置，实现多个不同编码的遥控器同时遥控一个插线板产品。

、万能输出插座设计有塑料安全档块，使用起来更安全！

、使用10A继电器做为通断交流电的控制器件，与可控硅相比，更稳定。  
、10A继电器使其通断电器的极限功率为2200W，由于使用了万能输出插座，好处是方便，坏处就是在控制大功率电器时容易因接触不好而产生故障。我们建议：1、800W以下电器可以用它进行长时间的控制开关(电饭煲、电炖锅等)。2、800W--1500W的电器可短时间地用它控制开关。3、1500W以上的电器，尽量不要用它，它不适合控制大功率长时间连续工作的电器，如热水器、取暖器等，需要时本店有一款“柏煌”的单独射频遥控插座，固定三脚输出的，可控制2200W以下大功率电器(内部选用的是16A继电器)。

产品的主要技术参数  
、输入电压：AC220±10V 50HZ 静态功耗小于1W

、接收的遥控器载波频率：315MHz。  
、遥控距离：30米(距离和环境周围的电磁屏蔽情况有很大关系,可以确保同一层内稳定地过一道墙)。

、尺寸：标准86面板尺寸，可直接替换原来墙上的插座面板。 使用场合

替换原来电视机的插座面板，实现遥控开关电视机交流电源的作用!

厨房电器的遥控控制，象电饭煲。 有了它，你家中住在不同房间的老人或小孩在需要你照顾时，只要按一下你就知道了。(插座放在你的房间，插上一个台灯，然后在他们按的时候灯就亮了) 有了它，你能够在看完电视以后，不用再起床关电视机的交流电源了，在被窝中隔着被子也能关了它。(红外遥控插座也能关，但必须对着那个插座按遥控器，可能它藏在电视机后面就麻烦了哦!)【学码说明】：1、单键开/关的学码：通电后，在红灯不亮的状态下，长按手动开关不放手，指示灯亮，直到红灯闪亮1次后松手，再按需要学码的遥控器按钮，指示灯闪一次表示学码成功。2、总开的学码：通电后，长按住手控按钮不放，直到红色指示灯闪亮二次后松手，再按一下所需要学码的遥控器按钮，指示灯闪一次表示学码成功(总开只能开不能关的)3、总关的学码：按通电后，在红灯亮起的状态下，长按住手控按钮不放，指示灯灭，直到红色指示灯闪亮1次后松手，再按一下所需要学码的遥控器按钮，指示灯闪一次表示学码成功(总关只能关不能开的)

4、清码：任意长按手动开关不放手直到指示灯闪三下后将实现清码(对码前先清码后对码)