

唐音 文学院语音播音实验室建设项目

产品名称	唐音 文学院语音播音实验室建设项目
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	2135.00/台
规格参数	产地:中山 是:LED卷布摄影灯 特点:拉链式组装,简洁平整
公司地址	中山市小榄镇埗西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

产品详情

1) LED 螺纹聚光灯 4 台

1.恒定色温 (K) : 5600 ± 250 /功率 : 135W

2.显色指数 Ra 95

3.有效寿命 : 50000 小时

4.彩色液晶显示屏、灯具温度温控显示

5.国际流行的通讯接口 (DMX512 协议)

6.512 数字信号控制变焦功能

7.手动灯弓系统，满足仰、俯、左、右的机械控制

8.具备调光台调光亮度及单独或成组现场遥控调光亮度；调光范围0~****

(2) LED 柔光灯 19 台

1.恒定色温 (K) : 5600 ± 250 /功率 : 120W

2.显色指数 : Ra 95

3.有效寿命 : 50000 小时

4.彩色液晶显示屏、灯具温控温度显示

5.45 ° 优化蜂窝柔光网

6.国际流行的通讯接口 (DMX512 协议)

7.手动灯弓系统，满足仰、俯、左、右的机械控制

8.具备调光台调光亮度及单独或成组现场遥控

调光亮度；调光范围0~****

(3) 数字调光台 1 台

1.支持 A、B 上下换场；输出信号 : DMX512

2.DMX512 输出接口：光电隔离输出接口

3.开关电源、电压：90-250VAC，50/60HZ

4.功率：15W

5.可控制 DMX512 通道数量：512

6. 36 光路，18 分控：18 个分控推杆；

7.集控：18 个集控推杆；

8.支持 1450 步程序总步数

9.宏环境控制：有，共 31 个宏

10.图形轨迹控制功能：内置 80 个图形轨迹控制器

11.直接调用场景数量：62（可锁存，互锁，

点控）

（4）信号放大器 4 台

1.8路DMX信号分配放大器，信号放大整形功能，延长信号传输距离；增强数据总线接入设备数量的能力；

2.保护控制台 DMX

输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全运行可靠性

(5) 控制器 2 台

1.输入交流电压：220V \pm 25%，50HZ 三相四线和单相通用。

2.输出交流电压：220V

3.每路采用优质 20A 空气开关过流保护。

4.进电采用一只 3P 100A 空气开关过流保护。

5.采用 LED 输出指示。

6.输出接口： 12 路

7.输出功率：每路 4KW。

8.整机绝缘度 10M

(6) 阻燃电缆：800 米，3 \times 0.75MM

(7) 信号线缆：800 米，2 \times 0.5MM

(8) 五金安装件 1 套

恒力铰链：双簧恒力水平固定，定点平衡卡系统，轻便耐用,长度满足补光要求。

灯光葡萄架：钢结构焊接，做防腐防锈处理，600*600 网格，黑色喷漆，可承受所有设备吊点的荷载，有检修和维护设备的平台的作用；灯钩、保险链、号码牌、胶木插头、灯控杆、电缆桥架、桥架支架、各种钉子、五金配件、PVC管材、电线、电缆、刷油、防腐、绝热材料等；

(9) 机柜 1 项灯光机柜，高度满足安装需求。