

# 传感器|传感器价格|传感器厂家

产品名称	传感器 传感器价格 传感器厂家
公司名称	济南博林自动化设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区北小辛庄西街55号槐荫大厦
联系电话	86-053186328298 15194108467

## 产品详情

传感器|传感器价格|传感器厂家济南博林自动化设备有限公司专业生产制造BL系列拉线位移传感器，BL20拉线位移传感器，BL40拉线位移传感器, BL80拉线位移传感器，BL100拉线位移传感器等，产品品质好价格低，专业研发生产及销售工业自动化产品，并提供工业自动化系统集成技术服务的高新技术企业，符合市场需求的高品质、低价格的智能自动化产品现已得到用户的普遍好评。

拉绳位移传感器/拉线位移传感器是由光电采集部分（增量编码器、绝对值编码器、角位移传感器、精密电阻等）和一组机械外壳装置组成。外壳使用铝合金材料，外表面氧化处理，坚硬耐磨；可抗压、防震，适应高温、高压、等各种恶劣的使用场合；收线为原装进口不锈钢钢丝绳，该钢丝绳外层涂塑，抗腐蚀能力强、强度大、无伸缩；绕线弹簧机构采用进口不锈钢材料生产，抗腐蚀，收线稳定。使其成为一款结构紧凑、安装空间尺寸小、测量行程长、方便灵活、具有高精度测量的工控优选位移传感器。

此款属于大型拉线（绳）位移传感器，用来记录测量长度0-15000mm的线性距离、模拟量和数字量输出，标准化接口，可以坚固耐用特别是适合短距离，高分辨率的场合。主要特点：安装方便，设有备用安装基准面，根据需要多种选择；安装空间小，安装难度低；无需导向，机械公差不影响测量精度；广泛应用于直线导轨系统，液压气缸系统、伸缩系统，仓储位置定位，压力机械，造纸机械，纺织机械，金属板材机械，包装机械，印刷机械，水平控制仪，建筑机械等相关尺寸测量和位置控制；可外接PLC二次仪表，单片机等等采集系统

类别	主要技术参数

信号输出型式	数字量输出 P G		模拟量输出 V/MA/R G		
输出特性	TL方波		电压 ( V ) : 0-5v、 0-10v、 1-5v		
	并行输出、串行输出、ssi接口、总线 , profibus、 CanOpen		电流 ( MA ) : 4-20mA、 0-20mA		
	RS485		电阻 ( R ) : 0-5k 、 0-10K 、 其他		
供电电压	DC5V、 DC5-24V		DC12V、 DC24V		
测量行程	0-15000mm		0-15000mm		
最大往复速度	1000		1000		
分辨力	0.04、 0.05、 0.1、 0.2等其他		本质无穷小		
线径规格	1.0		1.0		
线性精度	0.05%FS		0.1%FS		
拉线材料	不锈钢		不锈钢		
工作拉力	约15N		约15N		
工作温度	-25 ~ +85		-25 ~ +85		
存储温度	-35 ~ +95		-35 ~ +95		
重量	2000g		2000g		
使用寿命	>1 × 10 <sup>6</sup> 次		>1 × 10 <sup>6</sup> 次		
防护等级	IP54(标准)或定制		IP54(标准)或定制		
订货须知	以上参数如有不解请咨询我公司技术人员				
BL400B-P	测量范围	分辨力	输出特性	供电电压	增量型
BL400B-V/MA/R	测量范围	本质无穷小	输出特性	供电电压	混合型
BL400B-G	测量范围	分辨力	输出特性	供电电压	绝对值型

