

太阳能逆变电源

产品名称	太阳能逆变电源
公司名称	四川博开电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市锦江区工业园区锦盛路138号
联系电话	02887796011 18081168119

产品详情

· 概述

太阳能逆变器是一种电气设备相当于小型电站，当市电切断时电池能为设备供电，而市电恢复时，电池则自动

稳定的输出电压和频率

有过载和短路保护

运作无噪音

温度保护和低压保护

连接颠倒保护

· 适用范围

电视机，冰箱，碎冰机，电扇，荧光等仪器设备。

· 性能

型号	500VA	1KVA	1.5KVA	2KVA	3KVA	4KVA	6KVA	7.5KVA
最大输出功率(W)	350	700	1050	1400	2100	2800	4200	5200
输入	电压	85-135Vac 或 165 ~ 275Vac						
	频率	45~65Hz (自动)						
输出	电压	110Vac \pm 2.5% 或 220Vac \pm 5%						
	频率	50/60HZ(1 \pm 2%)(电池模式)						

输出波形	纯正弦波							
功率因素	>0.9							
保护	输出短路, 过压, 欠压, 电量不足							
DC 模式	12VDC	24VDC	36VDC	48VDC	48VDC	96VDC	96VDC	192VDC
电池(无长效后备)	12V7AH*1	12V7AH*2	12V7AH*3	12V9AH*4	12V9AH*4	12V12AH* 8	12V12AH* 8	12V12AH* 16
转换时间(ms)	4ms							
过载保护	130%							
界面信息	USB或 RS-232 信息连接							
SIZE(W × D × H)(m m × mm × mm)	405X228X17 5	415X258X180		475X200X 270	535X280X420			530*264
重量 (kg)	6/7	8.5/12.5		20/25	25/36	30/ 45	35/55	50/75