

# 太阳能风能发电逆变器 3000W

产品名称	太阳能风能发电逆变器 3000W
公司名称	上海庭恩电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山工业区亭卫公路6558号9幢441室
联系电话	02133197905 18930085899

## 产品详情

电路拓扑结构：	全桥式	逆变效率：	90（%）
输出电压波形：	正弦波	输入电压范围：	12/24/48（V）
输出电压：	110/220/230（V）	加工定制：	是
电压调整率：	5（%）	负载调整率：	120（%）
输出功率：	3000（W）	类型：	风能逆变器
型号：	TE-3000P	品牌：	TE/泰科
产品认证：	CE		

### 产品特点：

- 转换效率高、启动快；
- 纯正弦波输出；
- 软启动功能；
- 负载适应性与稳定性强；
- 提供过流及短路保护，避免电器损坏；
- 内置保险丝，安全可靠。

### 性能参数：

型号	te-3000p-121	te-3000p-241	te-3000p-481	te-3000p-122	te-3000p-242	te-3000p-482
输出功率	3000w	3000w	3000w	3000w	3000w	3000w

峰值功率	6000w	6000w	6000w	6000w	6000w	6000w
输入电压	12v	24v	48v	12v	24v	48v
输出电压	110vac			220vac		
空载电流	1.3a	0.65a	0.32a	1.3a	0.65a	0.32a
输出频率	50hz/60hz					
输出波形	纯正弦波					
波形失真	thd < 2%(线性负载)					
输出效率	> 85%	> 88%	> 90%	> 85%	> 88%	> 90%
输入电压范围	10.5-15v	21-30v	42-60v	10.5-15v	21-30v	42-60v
欠压报警	10.5 ± 0.3v	21 ± 0.3v	42 ± 0.3v	10.5 ± 0.3v	21 ± 0.3v	42 ± 0.3v
欠压保护	10 ± 0.3v	20 ± 0.3v	40 ± 0.3v	10 ± 0.3v	20 ± 0.3v	40 ± 0.3v
过压保护	15.5 ± 0.5v	31 ± 1v	62 ± 2v	15.5 ± 0.5v	31 ± 1v	62 ± 2v
欠压恢复	12 ± 0.5v	24 ± 1v	48 ± 2v	12 ± 0.5v	24 ± 1v	48 ± 2v
过压恢复	14.8v	29.5v	59v	14.8v	29.5v	59v
保护功能	欠压/过压：led红灯亮，自动恢复 过载：led红灯亮，自动恢复 过温：led红灯亮，自动恢复 短路：led红灯亮，自动恢复 输入反接：保险丝熔断					
工作环境温度	0 -40					
储存环境温度	-30 -70					
尺寸	480*240*140mm					
重量	10.5kg					