

# 卓安NSE9720防眩应急通路灯，专业厂家

产品名称	卓安NSE9720防眩应急通路灯，专业厂家
公司名称	乐清市卓安照明电气有限公司
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	浙江省温州市乐清市北白象镇马路角工业区
联系电话	86-057762863665 18989789007

## 产品详情

供应卓安nse9720防眩应急通路灯，专业厂家

供应卓安nse9720防眩应急通路灯，专业厂家

供应卓安nse9720防眩应急通路灯，专业厂家

乐清市卓安照明电气有限公司专业生产厂用防爆灯具，矿用防爆灯具，固定防爆照明，移动防爆照明等专业灯具。是专门的灯具生产商

联系人：沈先生。

电话：0577-62863665。

传真：0577-62863667。

手机：18989789007

## 防眩通路灯 防眩应急通路灯 防眩通路灯 nse9720

### nse9720概况

---

nse9720应于工厂、仓库、隧道、路桥、体育场等场所作应急固定照明。

---

### nse9720技术参数

---

额定电压:220vac 50hz

外壳防护:ip65

应急时间:>30min(70w) >80min(35w)

充电时间:<20h

引入电缆: 6~ 8mm

外形尺寸:灯具 : 340 × 270 × 193mm 镇流器箱 : 240 × 202 × 132mm

总重量:灯具 : 3.5kg 镇流器箱 : 6.2kg

### nse9720 性能

---

采用高效气体放电灯作光源，光效高，无频闪、无眩光，寿命长，平均使用寿命在10000小时以上。

采用保护角设计及棱镜透明件技术，光线柔和，防眩光效果好，能有效减少对作业、施工人员眼睛的刺激，避免产生不适和疲劳感。

运用宽幅稳压、恒功率技术和特殊的电路设计。a型可作为正常工作照明，同时具有应急功能；b型单纯

作为应急照明平常处于关闭状态。a、b型在主电断电时均可立即启动应急照明，也可通过用外接开关控制在主电停电期间随时启动。

多重防振结构设计和高强度合金外壳，确保其在路基路轨、桥涵隧道等高频震动中长期安全工作。

特殊密封材料和表面涂层处理，确保灯具在潮湿、高温等恶劣环境下永不腐蚀、永不生锈。

座式、吸顶式和壁挂式等多种安装方式，照射角度可根据环境需要在上下180°大范围内调节。

nse9720使用

---

确定灯具和电源箱的安装位置，选择适当的安装方式，并准备好相应长度的 8三芯电缆线和 10五芯电缆线。

按照安装要求分别将灯具和镇流器箱安装固定，用手按下灯头下端两个开盖按钮，掀开灯具前盖，并取出固定灯泡的泡沫。然后将三芯电缆线一端穿过葛兰接头引进灯具内，拧紧螺母以防电缆松脱；根据灯具接线座旁的字母“l”接火线，“n”接零线，地线符号接地线；再将前盖扣上。

用m5内六角扳手打开镇流器箱盖，取出电子镇流器板。将与灯具相连的三芯电缆线的另一端引入镇流器箱输出端，再将电缆分别接到电子镇流器板输出的“l”、“n”及接地端，后将五芯电缆从输入装置引入镇流器箱，将线径较粗的三根导线分别接到电子镇流器板输入的“l”、“n”及接地端，将较细的黄、绿导线接到电子镇流器板的“黄”、“绿”控制线上。

将放置在镇流器箱内的电池黑色导线插入电子镇流器板上的电池负极接线柱上，然后将电子镇流器装入箱体，固定好。

将镇流器线路板上应急功能开关拨向off位置，能实现灯具的外接线控应急功能。

将五芯电缆线中将较细的黄、绿信号线直接接入一个控制应急电源的开关。将较粗的三根导线分别接通市电的火线、零线和地线，即可实现照明。

nse9720 注意

---

安装和维护时必须先切断电源。

更换灯泡时，应使用同一类型及功率的灯泡；如改变灯泡类型或功率，应相应更换镇流器。

如若不需用外接开关控制应急，只需将应急控制开关拨向“on”位置即可，停电时能自动实现应急功能

。

多套灯具采用同一开关联机控制应急时，应注意将“黄”、“绿”信号线分别接在同一控制线上，严禁交叉连接

---