

优质信号隔离器 一路0-10V入二路4-20mA光电信号隔离器

产品名称	优质信号隔离器 一路0-10V入二路4-20mA光电信号隔离器
公司名称	佛山市东硕仪表自动化有限公司
价格	350.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:toso东硕 型号:dz-14b2b2
公司地址	中国广东佛山市广东省佛山市顺德区容桂安边工业区
联系电话	86 0757 26110697 13924558282

产品详情

供一进二出电流隔离器dz-14b1b2;一路0-10v进 ; 两路4-20ma出 ; 每路之间相互隔离 ; 供电电源dc+24v;精度

产品名称 : 标准信号隔离器((配电器)

产品分类 : 隔离器

产品规格 :

特点:

采用电磁隔离 . 集成隔离电源 . 将输入/输出/电源隔离 .

线性范围 : 0 - 1 2 0 % 标称输入 .

隔离电压 2.5 k v d c .

多种输出类型及多种结构类型供选择 .

小体积 , d i n 导轨安装 .

前端调整 : 具有零点,量程调整 .

型号含义

dz-	输入通道:	输入信号:	输出通道:	输出信号:	外型结构:
东硕隔离器系列	1:单路	1:4-20ma	a:单路	1:4-20ma	s
	2:双路	2:0-5v	b:双路	2:0-5v	b
		3:1-5v		3:1-5v	u
		4:0-10v		4:0-10v	
		5:0-10ma		5:0-10ma	
		6:0-20ma		6:0-20ma	
		7:0-1v		7:0-1v	

技术参数

隔离方式	电磁隔离	
最大测量范围	1.2f. s	
响应频率	< 2khz	
隔离电压	> 2.5kvdc, 1分钟	
输入阻抗	电压: ri 100k 电流: ri 500	
共模抑制比	40db(50hz)	
隔离电容	直流: 20pf (1khz条件下测量)	
负载能力	电压	输出0-1v 1k (最小); 输出: 0-5v 5k 输出1-5v 5k (最小)
	电流	输出0-10v 10k (最小); 输出0-10ma 1.2k (最大); 输出0-20 ma 600 (最大); 输出4-20ma 600 (最大);
平均无故障工作时间	> 5万小时	
工作电源	dc24v ± 10%或12v ± 10%	
安装方式	din标准导轨安装	
额定环境温度	-10 ~ +50	
消耗功率	< 1w	
精度	± 0.2%f.s	

外型及安装尺寸 (详见安装指南)

电气连线图 (以机壳上接线图为准)

注意事项

- a. 使用前需通电预热20分钟
- b. 使用环境应无导电尘埃和无腐蚀金属和破坏绝缘的气体存在
- c. 使用环境-10-50 ,相对湿度10-90
- d. 使用时应远离干扰源,信号输入使用屏蔽线较好

东硕仪表有限公司具有独立开发设计及生产销售能力的工控产品专业公司，致力于工业过程及自动化和测控、智能仪表、变送器的开发和生产。现有产品：ds3系列数字电流/电压表；dsc系列电子计数器；dsh系列时表；dsz系列智能计数器；dsz系列转速表、线速表、长度计（计米器）、频率表；ds3系列温度表；ds3系列表；ds4p系列上下限电流/电压表；ds3系列（变频器，变送器，传感器）配套显示表、dl/dc接近开关、ds系列温控表/pid调节仪；ds系列电量隔离变送器；dz温度隔离变送器；dz系列标准信号隔离配电器；dss压力关电源(安防电源、监控电源)；dsg系列导轨式开关电源；sp系列旋转编码器等。各种仪表的外型有48×48、48×96、96×96、160×80等尺寸，我们公司在追踪借鉴国际先进技术的基础上，结合国内众多企业的实际情况，不断深入研发/严格按照ISO9001质量体系精心组织生产。“专业技术”是东硕产品质量保证的基石，“诚信”是我们赖以生存发展的动力。公司为广大客户提供安装调试咨询服务，并追求与客户零距离售后服务。行业：化、电力、安防、监控、化工、机械、水泥、玻璃、陶瓷、橡塑、制药、酿酒、烟草、食品、纺织等行业提

【优质直销】信号隔离器 一路0-10V入二路4-20mA光电信号隔离器"的重量为0.12 (kg) ，型号是DZ-14B 2B2，测量精度为0.2，质保期是2年，品牌为TOSO东硕，电源是DC+24V/+12V，加工定制为是，产地是佛山市顺德区