

遥控电机正反转控制器（带限位开关）电机控制器

产品名称	遥控电机正反转控制器（带限位开关） 电机控制器
公司名称	深圳市维泰电子有限公司
价格	50.00/套
规格参数	加工定制:否 品牌:维泰 型号:swr-2c1
公司地址	深圳市宝安区石岩街道应人石社区67号福景市场 大厦7楼
联系电话	86-075527624270 18218803385

产品详情

一，技术参数

1. 型号规格：swr-2c1
2. 产品名称：遥控窗帘控制器
3. 工作电压：dc6v或12v
4. 静态电流：3-5ma
5. 额定功率：60w
5. 接收频率：315-433mhz
6. 接收灵敏度：-95dbm
7. 编码方式：对码
8. 产品尺寸：74*54*28mm

二，操作方法

- 1, 遥控器必须和主机学习对码后才能使用。遥控器要有三个以上按键。学习遥控器就是把遥控器上面的

某三个按键分别和主机对码。完成后，这三个按键可依次控制电机的正转，停止，反转。用户自己定义遥控器的正转，停止，反转按键。

2，按住主机上的学习按键，当指示灯闪烁时，按下遥控器的“正转”按键，直到灯灭，表示“正转”对码完成。用同样的方法再做“停止”键的对码，再做“反转”键的对码。注意按键对码的顺序必须是正转 停止 反转。

3，如需增配遥控器，同样按上述的方法操作。最多可以配20个遥控器。

4，删除遥控器方法，长按主机上的学习键3秒以上，当指示灯闪烁然后熄灭再松手，表示删除成功。

5，本产品可以学习以下编码芯片的遥控器，pt2262 ,pt2260,pt2240,ev1527

"供应遥控电机正反转控制器（带限位开关）电机控制器"的加工定制为否，品牌是维泰，型号为SWR-2C1，额定电压是12（V），额定电流为3-5MA（A），功耗是60（W），外形尺寸为74*54*28（mm）