

科联 二路超大功率 智能 远程开关 遥控墙壁开关 遥控开关 大功率

产品名称	科联 二路超大功率 智能 远程开关 遥控墙壁开关 遥控开关 大功率
公司名称	泉州市联亿智能设备有限公司
价格	115.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:无线遥控开关 品牌:collian科联
公司地址	中国 福建 泉州 丰泽区 宝洲路东段阳泉花苑C幢402室
联系电话	86 0595 22119928 13805921069

产品详情

技术参数：功能描述：二路遥控开关工作电压：220vac负载功率：单路30a工作频率：315mhz谐振方式：saw谐振操作方式：遥控控制接收距离：1000m(空旷距离)对码方式：手动学习型外壳材料：abs塑料工作温度：-20 ~ 80 详细说明：产品描述· 220v二路超大功率，30a大继电器，负载功率可达五六千瓦，通过变压器降压，非常稳定，学习型，可配套各类射频遥控器，可在室外1000米、室内100米范围内不受墙壁等障碍物的影响，无方向地集中遥控家里所有的灯光、电器、电动窗帘、电动门、电锁等用电设备。
· 同一接收用电设备可以配置多个遥控器同时控制。
· 国际高端电气材料制造，强度高、无污染、安全、环保。

操作步骤如下：1、对码配套遥控器：按下控制器上的轻触开关（学习按键）不松手约三秒钟，直到控制器上的学习指示灯点亮，此时控制器进入学习状态，按下欲控制它的遥控器按键，控制器上的学习指示灯闪烁三次即完成控制器配套；2、多个遥控器配套：重复操作步骤1即可，最多可配套16个不同的遥控器。3、清零设定：按下控制器上的轻触开关（学习按键）不放，见到板上指示灯由亮到灭，再松开，完成清零过程。清零过后，之前所学习的所有遥控器将不能再遥控控制；4、清零之后，需按上述步骤1重新与遥控器对码配套方可使用。

注意事项非专业人员，请勿尝试线路连接；本产品是由市电经变压器取电，所以通电后，控制器上金属部分带有强电，不能用手直接触摸，否则，有可能造成电击伤害；在通电前一定要先切断电源，待线路全部接好，并稳固后，方可接入电源；4、清零之后，需按上述步骤1重新与遥控器对码配套方可使用。

"科联 二路超大功率 智能 远程开关 遥控墙壁开关 遥控开关 大功率"的工作电压为220VAC，工作温度是-20 ~ 80（ ），加工定制为是，负载总功率是单路30A，类型为无线遥控开关，型号是KL-WS1P，工作频率为315MHZ，遥控距离是室外1000米、室内100米范围内，适用范围为个体家庭、公司、娱乐厅、店面等，品牌是COLLIAN科联