

# 充电逆变一体足2000W 12V转22V逆变器 家用汽车通用电子逆变

产品名称	充电逆变一体足2000W 12V转22V逆变器 家用汽车通用电子逆变
公司名称	广州双源电子科技有限公司
价格	700.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:sy 型号:ch-2000w
公司地址	广东广州市白云区均禾街新科村新石路一号
联系电话	86 020 62630163 18819818650

## 产品详情

### 产品介绍

本产品无论你接在汽车点烟器插孔上，还是接在12v或24v电瓶上，都能直接转换为交流电源的。它可广泛应用于各类家用电器上、照明及及及办公设备上，如电视机、电风扇、电冰箱、电灯、dvd、功放、音响、摄相机、电动工具、传真机、复印机、笔记本电脑等各种电器设备，是野外作业、驾车旅游、移动办公、停电应急的必备佳品，能成功解决驾车行进中以及缺电场合的应急用电问题。

### 一.产品特性

本产品采用行进的pwm芯片技术研制而成，真正实现了更小、更轻、更安静、转换效率高的特点。本产品设计有多重保护电路，在使用中能有效地保护电器和汽车电路和，本产品输出接口符合各国家插头标准，另60w-400w增加了5v的usb充电输出插座，能直接对mp3、数码相机、手机等使用usb接口充电的电器使用。

### 二.使用环境

- 1.干燥：不能浸水或雨淋
- 2.阴凉：环境温度为0 -45
- 3.通风：壳体周围5cm内无异物，通风良好

### 三.注意事项：

- 1.购买的逆变器输入电压与实际使用电瓶标称电压要相符

2. 电器所使用的电压与逆变器输出电压标称相符

3. 逆变器自带的点烟器插头引线或附配的鳄鱼夹引线须分清极性，红线为“+”，黑线为“-”否则容易烧坏本产品。

4. 使用逆变器电源时，电器的功率越大，电瓶使用时间越短，电瓶须选择的容量越大。

5. 本逆变器电源ac输出插座只能供电，不能与市电并联。

#### 四. 使用方法

1. 确认所使用电器的功率小于逆变器的额定输出功率

2. 将逆变器开关置于“off/o”位置，然后将电器的插头插入逆变器输出（ac/out）插座中，把点烟器插头插入车内点烟器插口，确保插到位（注意：汽车点烟器插孔只能提供小于200w功率的负载使用，当使用功率大于200w时，请用逆变器附件鳄鱼夹线使用，引线的太阳端子接至逆变器接线柱红接“红”，黑接“黑”，另一端用鳄鱼夹，夹到电瓶接线柱，红接“+”，黑接“-”）

3. 将逆变器开关置于“on”位置，绿色指示灯（power）亮，逆变器正常开始工作。

4. 当绿色指示灯ac/out闪灯，并伴有间断的蜂鸣声，说明本逆变器进入保护状态，请将开关关闭，检查负载是否过大或短路，电瓶供电电压是否正常，待故障排除后，再开机使用。

#### 5. 充电说明

当电瓶电量耗尽时，须尽快给电瓶充电，将电源线插头插到市电ac110-240v插座，另一端插到逆变器ac输入插孔，此时ch/指示灯亮，大约充电5-15小时（根据用户电瓶的容量而定，电瓶的容量越大，充电的时间越长，本充电器为恒流恒压充电方式，电瓶充足电后，自动保护）。直到ch/fu指示灯熄灭为止。表明此电瓶已充满。此产品只有带充电功能才可给电瓶充电ch-500w ch-600w ch-1000w ch-1500w ch-2000w ch-2500w ch-3000w。

，在充电过程中，散热风扇随着温度的变化而改变转速（温度越高，转速越快；温度越低，转速越慢，甚至停止转动）

#### 五. 故障分析与排除

##### 1. 逆变器不工作

检查插头有无插到位，是否松动

，逆变器开关有无开启

f 汽车点烟器插孔有无电压输出（如外接引线，极性是否正确，红接“+”，黑接“-”，电瓶是否有电）。

##### 2. 逆变器输出功率不足，只能带动小功率电器

电瓶容量太小（须更换或者减少使用电器）

，电瓶电压过低（须充电或更换）

f 如更换到其它汽车使用，逆变器正常，此时须到专业维修店加粗汽车点烟器插孔引线（使用点烟器插孔不得大于200w的负载）。

如是外接电瓶（须加粗引线，减短引线长度）。

3.逆变器不工作，绿色指示灯ac闪灯，并伴有间断蜂鸣声

使用电器功率超过标称功率，引起保护，减小使用电器功率即可。

4.逆变器发出间断蜂鸣声

电瓶电压过低（须充电或更换电瓶）

，减小使用功率电器

5.外壳温度高，在65 内属正常正常现象（内附温控保护）。

！注意：对照以上说明如果故障还不能排除，切勿自行拆卸修理，请按收款凭证（随机附件到销售处）。

产品电压：12v

外形尺寸:405\*190\*70mm

产品重量:4.5kg(含盒子包装)

充电输出电流：10a-40a

"批发充电逆变一体足2000W 12V转22V逆变器 家用汽车通用电子逆变"的逆变效率为90（%），输入电压范围是11-14（V），输出电压为220（V），加工定制是是，电压调整率为90（%），负载调整率是90（%），输出功率为2000（W），类型是家用逆变器，型号为CH-2000W，规格是405\*190\*70，品牌为SY