

# 智能串口UART显示模块CM240128-5B

产品名称	智能串口UART显示模块CM240128-5B
公司名称	深圳市彩晶科技有限公司
价格	149.00/PCS
规格参数	品牌:彩晶 型号:CM240128-5B 颜色显示:绿底黑字/蓝底白字
公司地址	深圳市宝安区72区留仙洞工业区顺和达厂区二栋六楼东
联系电话	86-75529995238/29746609 13640907192

## 产品详情

5寸stn图形型液晶模块240 × 128型号cm240128-5

若您觉得以下产品信息无法满足您的要求,请直接与公司市场部联系,我们很乐意为您提供更为详尽的资料和解答.

### 模块基本参数

产品型号 cm240128-5

模块外型尺寸 154 × 84 × 13.2 mm

lcd视域尺寸 114 × 64 mm

lcd类型 stn/正显/黄绿模式/常温/6点视角

背光类型 黄绿led背光

工作电压 5.0v

点尺寸 0.4 × 0.4 mm

芯片组 6963/2086

j1 ( 6963 controller ) [2.54排针]

pin no symbol level function

1 fg 0v frame ground

2 vss 0v gnd

3 vdd 5.0v supply voltage for logic(+5v)

4 v0 -12v~-15v operating voltage for lcd drive

5 wr l write signal

6 rd l read signal

7 cs/ce l chip select singal

8 c/d h/l h:instruction code l:data

9 /reset l reser signal

10 db0 h/l data bit0

11 db1 h/l data bit1

12 db2 h/l data bit2

13 db3 h/l data bit3

14 db4 h/l data bit4

15 db5 h/l data bit5

16 db6 h/l data bit6

17 db7 h/l data bit7

18 fs h/l font select signal (h:5\*8dots; l:8\*8dots)

19 vout -15v

20 leda +5v led back light power +5v

请从我司企业网站中下载产品说明书

若你觉的以上产品，无法满足您的要求；请直接与我联系有些产品型号和模块尺寸没发布，谢谢！[htt](#)

p://www.cj86.com

联系电话：13692233324 郭经理

qq：2689314744