

视频电缆SYV-75-2

产品名称	视频电缆SYV-75-2
公司名称	天津市津宗线缆科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:津宗 型号:SYV-75-2 产地:河北省廊坊市大城县刘演马村
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇刘演马村
联系电话	15127611911 18031626432

产品详情

视频电缆SYV-75-2

视频线顾名思义是用来传输视频信号的，是用来传输视频基带模拟信号的一种同轴电缆。视频线一般有75欧姆和50欧姆两个阻抗，还可以按照粗细分为-3，-5，-7，-9等型号。视频线又根据材质的不同分为SYV和YVWV两种。SYV指实心聚乙烯绝缘的同轴电缆，国标代号是射频电缆——又叫“视频电缆”。一般所指的视频线为电视有线，也可用作安防领域的监控摄像头用线。下面是一般视频线的参数。75代表阻抗性，后面的3和5代表它的绝缘外径(3mm/5mm)。SYV中S---同轴射频电缆，Y---聚乙烯，V---聚氯乙烯。SYV75-3传输在300米之内效果好。SYV75-5传输在800米内效果更好。75-3传输距离100米，75-5传输距离300米，75-7传输距离500--800米，75-9传输距离1000---1500米，75-12传输距离2000----3500米。SYVWV/syww指聚乙烯物理发泡绝缘的同轴电缆，国标代号是射频电缆。相同点1.特性阻抗一样——75欧姆；2.外层护套，屏蔽层结构，绝缘层外径，编数选择，材质选择，屏蔽层数等基本相同。不同点1.绝缘层物理特性不同：syv是*聚乙烯填充，介电常数 $\epsilon = 2.2-2.4$ 左右；而syww也是聚乙烯填充，但充有80%的氮气气泡，聚乙烯只含有20%，宏观平均介电常数 $\epsilon = 1.4$ 左右； $\alpha = \alpha_j$ ，其中， α 为损耗项，空气的 α 基本为“0”，这一工艺成就于90年代，它有效降低了同轴电缆的介电损耗；2.芯线直径不同：以75-5为例，由于-5电缆结构标准规定，绝缘层外径（即屏蔽层内径）是4.8mm，不能改变，为了保证75欧姆的特性阻抗，而特性阻抗只与内外导体直径比和绝缘层的介电常数大小有关，大芯线细，小芯线粗，芯线直径：syv是0.78-0.8mm，syww是1.0mm；芯线结构形式都可以是单股或多股；这一区别，导致了芯线电阻的不同。如实测天成、爱普syv75-5电缆，1000米芯线直流电阻39 Ω ，典型syww75-5电缆，1000米芯线直流电阻19-20 Ω ；3.上述两项根本区别，决定了两种电缆的传输特性——传输衰减不同，syv电缆是最早期的同轴电缆，在几十上百年的时间里一直用它传输，包括传输射频信号；但后来当syww出现后，射频以上波段就很少应用syv了。因为高频衰减差别太大了；慢慢的syv就基本上主要用在监控视频传输上了，也就把这种射频电缆的“元老”，改称为“视频电缆”了。但这绝不等于说：syv“视频电缆”的视频传输特性比syww好，实际刚好相反，syww的视频传输特性也全面优于syv电缆。这方面的误解很普遍，且我国南方比北方的误解要严重，认为传输视频信号，“必须用视频电缆”。实测1000米电缆视频传输性能，syww75-5/64编电缆：0.5m—5.15db,6m—19.12db;国标优质syv75-5/96编电缆：0.5m—6.43db,6m—21.76db（相同编网结构电缆衰减比发泡电缆大3db——即大1.4倍以上），有一个还挺有名的厂家产品，syv75-5/128编电缆，6m—25.22db，衰减比发泡电缆大6db以上——即大2倍多）；

