

替代RL875-390K-RC 39UH插件工字大电流功率AI人工智能TLVR电感用于电源DC-DC转换器电脑家用电器

产品名称	替代RL875-390K-RC 39UH插件工字大电流功率AI人工智能TLVR电感用于电源DC-DC转换器电脑家用电器
公司名称	深圳市好东方新能源环保有限公司
价格	1.50/个
规格参数	品牌:H-EAST/好东方 封装/规格:DIP/RL875 型号:RL875-390K-RC 39UH
公司地址	深圳市宝安区沙井街道新和路衙边第三工业区
联系电话	18319053074 18319053074

产品详情

H-EAST好东方替代Bourns邦士电感	电感值(μ H)	DCR Typ(m Ω)	饱和电流(A)	温升电流(A)	工作温度()	长(mm)	宽(mm)	高(mm)	封装
RL855-681K-RC	680	2730	0.56	0.4	-40~125	8.3	8.3	6	DIP
RL855-820K-RC	82	328	1.6	1.16	-40~125	8.3	8.3	6	DIP
RL855-821K-RC	820	3153	0.51	0.38	-40~125	8.3	8.3	6	DIP
RL875-100M-RC	10	29	5.16	3.97	-40~125	8.3	8.3	7.5	DIP
RL875-101K-RC	100	235	1.63	1.3	-40~125	8.3	8.3	7.5	DIP
RL875-102K-RC	1000	2507	0.52	0.42	-40~125	8.3	8.3	7.5	DIP
RL875-120M-RC	12	35	4.75	3.48	-40~125	8.3	8.3	7.5	DIP
RL875-121K-RC	120	302	1.48	1.2	-40~125	8.3	8.3	7.5	DIP
RL875-150K-RC	15	45.2	4.25	3.08	-40~125	8.3	8.3	7.5	DIP
RL875-151K-RC	150	355	1.33	1.08	-40~125	8.3	8.3	7.5	DIP
RL875-152K-RC	1500	3536	0.42	0.34	-40~125	8.3	8.3	7.5	DIP
RL875-392K-RC	3900	9384	0.26	0.22	-40~125	8.3	8.3	7.5	DIP
RL875-180K-RC	18	50.2	3.85	2.88	-40~125	8.3	8.3	7.5	DIP
RL875-181K-RC	180	428	1.22	1.02	-40~125	8.3	8.3	7.5	DIP
RL875-220K-RC	22	56.3	3.51	2.67	-40~125	8.3	8.3	7.5	DIP
RL875-221K-RC	220	560	1.1	0.87	-40~125	8.3	8.3	7.5	DIP
RL875-270K-RC	27	71.2	3.16	2.37	-40~125	8.3	8.3	7.5	DIP
RL875-271K-RC	270	685	0.99	0.81	-40~125	8.3	8.3	7.5	DIP
RL875-330K-RC	33	86.7	2.84	2.15	-40~125	8.3	8.3	7.5	DIP
RL875-331K-RC	330	830	0.9	0.75	-40~125	8.3	8.3	7.5	DIP
RL875-390K-RC	39	97	2.61	2.03	-40~125	8.3	8.3	7.5	DIP

