



??

??

????

6mm

????

1r1g1b

led??

3-in-1 smd3528

????

1700cd/?

??

6500k

??

h: 120°; v:100°

????

27777pixels/?

????

6 m

384mm×192mm

????

????

w768m×h768mm×d135mm

??

22 kg

??)

0.590 ?

??

epoxy paint coated iro

??????

1:1

????

ip30

??????

0?~+45?/10~90%rh

??????

-10?~+55?/10~90%rh

??????

128×128 dots

????

12bits

????	4096levels per color
------	----------------------

??	0.687 trillion
????	??/??

???	4000:1
????	50/60 hz

?????)	?600hz
????	110~240vac

???????	50~60hz
???? (???)	480w

????(???)	160w
????	?100,000 hours

led?? r:620~630nm g:520~535nm b:465~475nm

????	1/16 scan, constant current
------	-----------------------------

???? rf,s-video,rgbhv,yuv,yc & composition,etc

????	????
------	------

???? ??????( cat5 cable)( l?140m)?????( multi-mode fiber)  
( l?500m)?????( single mode fiber) ( l?20km )

节能

不需要借助外力进行散热，减小能

高对比度

对比度最高达5000:1

超稳定

电源信号双备份，为不间断使用保

无缝拼接

精加工的标准箱体，箱体记无明显拼缝；

高刷新率

刷新频率达到3200hz以上；

易维护

可在操作前进行拆装缩短了维护时间比传统产

p6???????????:

1.??????????????????

2.????????????????????????????????

3.????????????????????????

