

HIOIK噪音探测仪 3144-20

产品名称	HIOIK噪音探测仪 3144-20
公司名称	沈阳电子市场新奥万业仪器设备销售处
价格	面议
规格参数	品牌:HIOIK 品牌:HIOIK 品牌:HIOIK
公司地址	沈阳电子市场三楼181号
联系电话	86 24 24135426/24142569 15998283386

产品详情

使用非直接接触电压传感器即可探测出通信线·电源线的噪音

分别频率带的噪音程度、实际表示在水平仪上 使用钳式电压传感器探测common mode的噪音 可内部储存64、主机配置存储器，利用usb接口可将数据传入计算机

基本参数

输入部分	9741专用输入接线头,bnc输入接线头(9741优先)
测量量程	× 1量程0dbv (1v) f.s. (0dbv ~ - 30dbv × 10量程 - 20dbv (0.1v) f.s. (- 20dbv)
频带宽	500hz ~ 30mhz范围内,分为1k/15k/70k/250k/1m/3m/20mhzの7个带
计算方式	真有效值变换
精度	± 1.5dbv (500hz ~ 1mhz不满) ± 2.0dbv (1mhz ~ 30mhz)
监控功能	水平仪显示,可表示7个频带的电压(2.5dbv分辨率)
记录功能	每隔一定时间所测数据和时间,可保存内部储存器内,最大可保存数据
记录间隔	1/2/5/10/20/30秒, 1/2/5/10/20/30/60分
输出部分	波形查看: 输入信号在输出电阻50 的条件下电压输出、使用耳机即可监控
接口	usb 1.1 (将内部储存的记录数据送向技术机)
电源供应	碱性电池 (1r6) × 6(可连续使用5小时),或是使用9445-02 ac电源转换器(ac100v)

体积及重量	98w × 179h × 46dmm, 430g (不含电池)
附件	9741钳式电压传感器(1), 携带盒(1), pc应用软件(1), usb接线(1), 背带(1), 9445-02/- 碱性电池 (lr6) 6节

9741 技术参数

传感器	静电综合型非接触式电压传感器
频带域	600hz ~ 30mhz (- 3db频带域)
被测导线直径	20mm
最大对地电压	ac 200v
体积及重量	62w × 158h × 40dmm, 260g, 电源电缆: 1m

本产品的品牌为HIOIK, 型号是3144-2