

# NB1 2P C25A二极家用空开

产品名称	NB1 2P C25A二极家用空开
公司名称	杭州正泰输配电设备有限公司
价格	25.00/个
规格参数	品牌:chint/正泰 型号:NB12PC25A 额定频率:50 ( Hz )
公司地址	中国浙江杭州拱墅区康桥工业园区康平路9号
联系电话	86-057188025275 13750801877

## 产品详情

品牌：正泰

规格：2p

型号：nb1高分段能力系列nb1 2p 25a

尺寸：宽36mm 占2位

断路器，又称空气开关，也称自动开关，低压断路器。原理是：当工作电流超过额定电流、短路、失压等情况下，自动切断电路。目前，家庭总开关常见的有闸刀开关配瓷插保险（已被淘汰）或空气开关（带漏电保护的小型断路器）。目前家庭使用dz系列的空气开关，常见的有以下型号/规格：c10、c16、c25、c32、c40、c63等规格，其中c表示脱扣电流，即起跳电流，例如c32表示起跳电流为32安。

## 1.空调断路器选择方案

1匹/1.5匹空调 16a空开

2匹空调 25a空开

3匹空调 32a空开

注：空气开关在额定负载时平均操作使用寿命20000次。在了解了漏电开关，空气开关的原理、功能的情况下一般在为客户选配配电箱的过程中，应本着照明小，插座中、空调大的选配原则。可根据客户的要求和装修个性的差异性，结合实际情况进行灵活的配电方案。

2.断路器（空气开关）的极性和表示方法 单极1p 220v 切断火线 双极2p 220v 火线与零线同时切断 三级3p 380v 三相线全部切断 四级4p 380v 三相火线一相零线全部切断。

3.选购安装 现代家居用电应按照照明回路、电源插座回路、空调回路、分开布线，当其中一个回路（如插座回路）出现故障时，其他回路仍可以正常供电。插座回路须安装漏电保护装置，防止家用电器漏电造成人身电击事故。 1、住户配电箱总开关一般选择双极32-63a小型断路器或隔离开关。 2、照明回路一般10-16a小型断路器。 3、插座回路一般选择16-20a的漏电保护断路器。 4、空调回路一般选择16-25a小型断路器。 5、采用双极或1p+n(火线+零线)双线断路器，当线路出现短路或漏电故障时，立即切断电源的火线和零线，确保人身安全及用电设备的安全。以上选择仅供参考，每户的实际用电器功率不一样，具体选择要按电工设计为准。

本产品的品牌为chint/正泰，型号是NB12PC25A，额定频率是50（Hz），额定绝缘电压为400（V），脱

扣器电流是25 ( A ) ，产品认证为CCC，安装方式是固定式，速度为普通型，灭弧介质是真空式，结构为塑壳式，操作方式是手动操作