

# PLZ-3JL/KQ 联闪集中控制器 机电成套电气无线同步联闪集中控制器

产品名称	PLZ-3JL/KQ 联闪集中控制器 机电成套电气无线同步联闪集中控制器
公司名称	德阳市珀星照明电器设备厂
价格	面议
规格参数	型号:PLZ-3JL/KQ 光源功率:10 ( W )
公司地址	德阳市凯江路二段69号
联系电话	2501011 13990259718

## 产品详情

plz-3jl/kq 联闪集中控制器

plz-3jwl/kq 无线同步联闪集中控制器

plz-3jl/kq控制器用来控制多盏（plz-3jl）联闪交流障碍灯；交流集中控制器根据环境照度，在阴天、多雾、夜晚时自动启、闭，控制联闪障碍灯同步闪烁；

联闪集中控制器外接光控探头，可自动控制若干盏联闪障碍灯同时开关、同时闪烁，当不需要自动控制开关时，支掉光控探头，即可转换为人工手动控制

技术参数如下：

工作电源 ac220 ± 10% 50hz

功率 10w

封装等级 ip55

外型尺寸 320 × 220 × 88mm

重量 4kg

可以根据用户需要定做plz-3jwl/kq交流无线控制器，可加装数字时钟高精度无线同步模块，实现同一地区或多个地区的多套联闪障碍灯同步闪光工作；可以解决同步控制电缆敷设困难工程，并能有效降低安装和维护成本。

图2 - 2 联闪集中控制器结构示意图

plz - 3型太阳能障碍灯外，plz - 3j系列、plz - 3jh系列航空障碍灯均有二种控制方法：1.单闪控制；2.联闪集中控制。联闪集中控制又包括主控制灯控制和集中控制器控制。

### （一）单闪控制接线

plz - 3j型交流航空闪光障碍灯(中光强b型)、plz - 3jh/ （中光强a型）闪光障碍灯均为单闪控制设计，内设光电控制自动启闭系统，安装接线简捷灵活，适用于有输电电缆的环境或位置，如高塔、烟囱及高大建筑物。plz - 3j型、plz - 3jh/ 型航空闪光障碍灯的接线简单，只需将交流220v电源接入灯座底板上的引线端子即可。接线方式见下图。

### （二）联闪集中控制

plz - 3jl型交流联闪障碍灯(中光强b型)、plz - 3jlh/ （中光强a型）联闪障碍灯均不能单独使用，要与主控制灯或联闪集中控制器配合使用。其若干盏灯与主控制灯或联闪集中控制器联接以达到同时开关、同时或分组闪烁的功能，即可作为城市高大建筑物的安全标志，显示其整体轮廓，也可作为景观指示。

1、集中控制器控制接线。联闪集中控制器一般安装在室内，为壁挂式固装，可设置于建筑物顶层电梯间、线墙或电工控制室。

将光控探头安装在窗外或无灯光直接照射并且与室外自然光线亮度基本一致的地方，与联闪集中控制器连接。

控制线不需屏蔽导线，可选用rvv3×2.5即可。将联闪集中控制器电源控制输出端子与若干盏plz-3jl或plz-3jlh联闪灯电源控制输入端子并联在一起。

将各组控制线分别接入集中控制器上的相应控制输出端上，使同一高度层面和不同高度层面的若干个障碍灯同时闪烁。

交流220v电源分别接入每盏灯电源引线端子和集中联闪控制器电源插头。见下图。

2、主控制灯控制接线。plz - 3jl/zk、plz - 3jlh/zk联闪主控灯是将联闪集中控制器内设于相应系列联闪障碍灯体内，外型尺寸和接线端子与相应系列联闪障碍灯相同。可方便控制数量不多的该系列联闪障碍灯同时闪烁，接线简捷，去掉了与室内的联闪集中控制器的连线，并相对节省造价。plz - 3jl/zk、plz - 3jlh/zk联闪主控灯灯座底板均为一条为电源联控引线（三芯）联结即可。

本产品的加工定制是是，型号是PLZ-3JL/KQ，光源功率是10（W），电压是AC220V（V），主要适用范围是制器控制多盏,联闪障碍灯同步闪烁；