

6W调光调色球泡灯电源 2.4G遥控调光电源 智能LED照明 led电源

产品名称	6W调光调色球泡灯电源 2.4G遥控调光电源 智能LED照明 led电源
公司名称	深圳同源光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌：TS同源: 类型：LED电源:调制方式：脉冲宽度调制(PWM))式 输入电压：100-264 (V) :输出功率：6 (W)
公司地址	深圳市宝安区福永新和工业园
联系电话	86-075527586076 13392187273

产品详情

一、通用描述

ts-e2130是我公司专为led射灯、球泡、par20开发的一款灯头内置式隔离恒流驱动电源，该驱动电源采用先进的恒流恒压控制方案，具有调光调色温功能、体积小、恒流精度高、效率高、稳定性好、保护功能齐全、性价比高、长寿命等优点；直接驱动7颗1w白光串联的大功率led灯杯，同样兼容7串多并的小功率led灯模块。

二、产品特点

- 1、宽输入电压：100-264vac；
- 2、转换效率：86.5%；
- 3、输出电压：20~24v；
- 4、最大输出电流：320ma；
- 5、最大输出功率：6w；
- 6、恒流精度：±3%；
- 7、恒压精度：±3%；
- 8、保护功能：过流、过压、过载、输出短路、开路保护等；

三、产品尺寸

pcb`a尺寸：长x宽x厚=38x17x16（mm）

安装事项

- 1、两白色线为电源输入；红黑线为输出，红线为输出正极，黑线为输出负极，如接错或接反将无法正常工作,以至烧毁；
- 2、不要用热熔胶固定电源和其他部件，因热熔胶在高温下易融化，且不利于散热，融化的胶水有微导性，会引发很多问题；
- 3、电源与有可能接触的金属部分，一定要用高温绝缘介质（85 以上）隔开，以确保使用安全；
- 4、非专业人员不可拆卸，维修本电源。如有疑问请联系我们的销售人员解决。

本产品的品牌：TS同源是型号：TS-E2130，类型：LED电源是调制方式：脉冲宽度调制(PWM)式，输入电压：100-264（V）是输出功率：6（W），输出电压：20-24（V）是工作效率：86.5（%），输出纹波噪音：0是输出电压精度：3（%），电压调整率：1（%）是负载调整率：1（%），产品认证：CEEMCC SA是输出电流：3000mA