

数字电桥/LCR数字电桥/TH2816B/200KHz数字电桥/同惠LCR电桥

产品名称	数字电桥/LCR数字电桥/TH2816B/200KHz数字电桥/同惠LCR电桥
公司名称	东莞市东城铭和电子工具经营部
价格	面议
规格参数	类型:数字电桥 品牌:Tonghui/同惠
公司地址	中国 广东 东莞市 东莞市东城区东央路
联系电话	86-076922890612 13798822658

产品详情

产品型号 :	th2816b
lcr测试仪系列	
lcr测量参数	z ,c,l,x,b,r,g,d,q,
测试频率	50hz - 200khz, 共37个典型测试频率
测试电平范围	10 mvrms—2.0 vrms, 10mv 步进
输出阻抗	30 , 100 可选
基本准确度	0.1%
测量速度或测试时间	慢速: 650 ms/次中速: 90 ms/次快速: 32 ms/次
等效电路	串联方式, 并联方式
量程方式	自动, 保持
触发方式	内部, 手动, 外部, 总线
清零功能	开路 / 短路扫频清零
比较器功能	十档: (九档合格, 一档不合格), 另有一个附属档
存储器	12组内部仪器设定供存储/调用
接口	rs-232c, handler (选项) , gpib (选项)
显示范围	r, x, z 0.00001 ~ 99.9999 m
	y, b, g 0.01 ns ~ 999.999 s
	c 0.00001 pf ~ 999.999mf
	l 0.00001 uh ~ 9.99999kh
	d 0.00001 ~ 9.99999
	q 0.00001 ~ 99999.9
	∠ (deg) -179.999 ° ~ 179.999 °
	∠ (rad) -3.14159-3.14159

%

-999.999%-999.999%

显示器

240 × 64点阵图形lcd

测试端

5端法

显示方式

直读, abs, %, v/i(电压/电流监示)

机附件>>>

电源线-中式

三芯电源线

th26005a-四端测试夹具

四端测试夹具

th26011a-四端对开尔文测试电缆

四端对开尔文测试电缆

th26010-镀金短路板

镀金短路板

可选附件>>>

th26048-四端测试夹具

四端测试夹具

th26006-轴向元件测试夹具芯

轴向元件测试夹具芯

th26007a-磁环测试夹具

磁环测试夹具

th26008a-smd贴片元件测试夹具

smd贴片元件测试夹具

th26009b-smd贴片低阻元件...

smd贴片低阻元件测试钳

th26029b-smd贴片元件测试夹具

smd贴片元件测试夹具

th1001-适用于除th281...

适用于除th2818,2828系列以外rs232c控制软件

th26034-rs232c接口电缆

rs232c接口电缆

th26016-handler/s...

handler/scanner标准36p控制电缆

th10001-th2818.28...

th2818.2828以外系列gpib接口板

th26033-gpib接口电缆

标准gpib接口电缆

本产品的加工定制是否，类型是数字电桥，品牌是Tonghui/同惠，型号是TH2816B，电阻测量范围是0.00001 ~ 99.9999M ()，电容测量范围是0.00001pF ~ 999.999mF (Pf)，准确度等级是0.1%，重量是4 (kg)