

433.92兆数码电动门卷闸门车库门卷帘门外挂电机控制遥控开关

产品名称	433.92兆数码电动门卷闸门车库门卷帘门外挂电机控制遥控开关
公司名称	深圳市峰宝德电子技术发展有限公司
价格	面议
规格参数	类型:卷闸门遥控开关 品牌:峰宝德
公司地址	深圳市坪山新区坪山街道沙壘沙龙路47号二楼
联系电话	15112365018 15989468100

产品详情

无线遥控卷帘门控制器jlm说明书

产品型号：jlm

产品名称：无线遥控卷帘门控制器

一、适用范围主要应该于各种电动卷帘门/窗、车库门、遥控门锁、工业控制及无线防盗报警等上

二、功能特点留有和卷帘门电机直接对接接口，插上即可手控和遥控；学习对码、带记忆存储功能；配套遥控器非常方便，可自主学习配套各种常用焊码遥控器、拨码遥控器及学习码遥控器（省去编码配套的麻烦）。

三、配套产品

白色包装纸盒、卷帘门控制器一只、手持金桃木推盖四键遥控器两只。

四、操作说明：

控制电机为交流单相电机；控制器接通电源后，电机无动作；按一下和电机连接的手控向上箭头（或者遥控器向上箭头），电机正转（进行关门操作）；按一下和电机连接的手控停止箭头（或者遥控器停止键），电机停止（进行停止操作）；按一下和电机连接的手控向下箭头（或者遥控器向下键），电机反转（进行开门操作）；按一下遥控器锁键将锁死电机，遥控器其它功能键将无效，将无法对电机进行控

制操作，按停止键将解除锁定；进行开门或关门时，若想转换方向（即开门变成关门，关门变成开关）则可通过控制器上面的一个拨动开关进行切换。

遥控器学习配套说明：

用手轻按一下接收控制器上的学习按键（黑色轻触开关），学习指示灯点亮，然后按遥控器任意按键，学习指示灯闪烁，表示学习成功，遥控器即可遥控控制接收控制器。

五、技术参数接收控制箱1、体 积：102 x 80 x

35mm2、重 量：217g3、使用温度：-10-70度4、工作电压：ac220v5、工作频率：315mhz、433.92

mhz（其它频率可选）6、接收方式：超再生（或超外差）7、触点电流：220v 10a发射器1、体 积：

58*38*13mm2、重 量：31g3、使用温度：-10-70度4、工作电压：12v5、工作频率：315mhz、433.92

mhz（其它频率可选）6、遥控距离：50米以上

本产品的加工定制是是，类型是卷闸门遥控开关，品牌是峰宝德，型号是315/433频率，工作电压是220，工作频率是315433，负载总功率是0.02，遥控距离是50-100，工作温度是-10~70（ ），适用范围是无线门控自动门卷门车库门