

# 大功率无线遥控插座/遥控排插 /遥控开关+6键带总开总关遥控器

产品名称	大功率无线遥控插座/遥控排插 /遥控开关+6键带总开总关遥控器
公司名称	深圳市拓森电器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:遥控排插 品牌:拓森
公司地址	深圳市罗湖区黄贝街道深南东路集浩大厦A1206 (入驻深圳中威企业管理顾问有限公司)
联系电话	15986847907

## 产品详情

手动、遥控都可以控制；本排插分三组控制，一个按键控制二个插座；

电子线路板采用高强度的玻璃纤维板，电磁兼容性良好。性能稳定可靠；本公司产品整体电路采用模块化设计结构，出厂均经过24小时全功率老化。

### 一、常见问题解答

- 1、智能遥控开关系列包括哪些？答：该系列包括：智能遥控开关，智能遥控墙插，智能遥控排插，智能遥控免布线盒等在内的灯光、电器控制装置；
- 2、遥控开关插座具有哪些优点、特点？答：具有节能、安全、使用方便之特点。能让您全方位体验到高科技给现代生活、工作带来的无穷魅力；
- 3、遥控插座会干扰其它遥控开关吗？答：不会，采用了数码识别技术，各种开关插座互不干扰；（用于无线产品（如无线漏由器，无线电话等）两者之间相距六十厘米距离放置更好，如放在一起会起冲突，无线电话会干扰遥控器与插座）
- 4、手动与遥控能同时使用吗？答：能，手动与遥控功能兼备；
- 5、每一个遥控插座必须配一个遥控器吗？一个插座最多能配多少个遥控器呢？答：不用，插座与遥控器之间采用智能学习设置，用户既可购一个遥控器配多套开关，也可一个插座配多个遥控器；一个插座无

论几路，最多能学习十五个码，比如说一个双排插座配2个八键遥控器，另一个遥控器上的其中一个按钮是学不了码的，并非遥控器问题，因为开关已学满码。

6、遥控插座可用来控制哪些灯类和电器？答：可用于各种日光灯、节能灯、灯泡、金属卤化物灯及其它投影机、电视机、潜水泵等灯光、电器。调光（调速）开关只适用于灯泡或电扇等。

7、遥控开关插座的遥控距离是多少？有无方向限制？是否能隔墙遥控？答：空旷遥控距离在30米以上，并且不受方向限制。也能隔墙、穿越障碍物等进行遥控。（注：隔墙20米左右）

8、使用这款遥控开关插座应注意些什么？答：本开关严禁负载直接短路。超过额定功率使用时，开关明显发热。严重超载使用时易导致开关损坏。严禁在潮湿的地方使用，电子件受潮会烧。

9、在使用多路遥控插座时，如果其中有一路灯具断路，是否会影响另外一路或两路灯具的正常工作？答：不会影响使用的，其它几路也能正常工作。

---

### 三、技术指标：

1、电气参数：220vac

2、频率范围:50/60hz：

3、工作频率：315hz

4、最大电流：10a

5、温度环境：0~80度：相对湿度小于等于95%

6、本排插为三路独立遥控，可以单独控制每个插座。

7、待机功率2w左右。

8、遥控距离：视遥控器而定，一般在20米左右，和使用环境有关系。

9、总功率（三路不超过2200w），

第一路最大使用阻性负载2200w（饮水机、电热毯、白炽灯等为阻性负载）

感性和容性负载：1100w（节能灯、电视机、电脑之类为感性负载），

第二、三路阻性负载各为1000w（感性负载使用功率为500w）。

注：如需多墙遥控或远距离遥控，最好选用12键遥控器或带天线遥控器，金属遥控器与随意贴遥控器遥控距离相对近点。

遥控器的对码方法：

- 1、单键控制开和关（按一次开在按一次关）：在任意状态下长按该路手动开关，直到对码指示灯连续闪烁两次后松开，在按需要设置的遥控器按键，对码指示灯再次闪亮一次表示学习成功。
- 2、开键（只开不关）在该路指示灯熄灭状态下长按该路手动开关（此时指示灯亮起）直到对码指示灯闪亮一次后松开，再按需要设置的遥控器按键，对码指示灯在闪亮一次表示学习成功。
- 3、关键（只关不开）在该路指示灯亮起的状态下手动开关，此时指示灯熄灭，直到对码指示灯闪亮一次后手松开，再按需要设置的遥控器按键，对码指示灯再闪亮一次学习成功。
- 4、遥控器的清码：在任意状态下长按该路手动开关，直到对码指示灯连续闪烁四次后松开将实现清码，清码后该路不能遥控，需要遥控必须重新对码！

深圳市拓森电器有限公司是一家专业从事智能开关、无线遥控门铃等相关智能安防产品的研发、生产和销售。

拓森成立于2005年，位于风景优美，素有高新技术产品集中地之称的深圳经济特区，经过近几年的努力，拓森已成为一家拥有独立进出口权，定位于本土市场，积极拓展海外市场的一家跨国企业，产品畅销国内外。

质量是企业的生命，科技是公司的龙头，公司自成立伊始，就严格按照iso9000国际质量标准体系运作，采用5s管理模式，生产的所有产品都采用优质的进口原材料，精工细作，严格把控每一道产品关，因此产品在使用、稳定性各方面都获得了消费者的一致好评。

同时，公司在做好产品稳定性的同时，积极开发新品，我们拥有一支顶尖的研发工程团队，紧跟时代步伐，开发市场需求的、客户满意的新技术产品。“精益求精，至真至诚”是东宏的一贯服务宗旨，众员工奉行“进取、求实、团结的”的方针，开拓创新，竭诚为您提供性价比高的智能安防产品和无微不至的产品售后服务！

---

本产品的加工定制是否，类型是遥控排插，品牌是拓森，型号是TS-HZJS03，工作电压是220，工作频率是315，负载总功率是1000，遥控距离是10-15