DA多功能电子除垢仪-电子水处理器

产品名称	DA多功能电子除垢仪-电子水处理器
公司名称	京固阀门（上海）有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	品牌:京固品牌 型号:DA 包装:木箱
公司地址	青浦区北青公路6725弄6号2幢2层B区277室
联系电话	021-61997750 13072117750

产品详情

多功能电子除垢仪-**电子水处理器**概述：

多功能电子除垢仪是将电子水处理器和反洗过滤器完美地结合在一起，使设备同时具有水处理和过滤作用，达到一机二用的目的，大幅降低设备成本，节省安装空间，也便于操作管理。实践证明，过滤型电子水处理器结构科学合理，使用效果好，深受用户的欢迎。
多功能电子除垢仪-**电子水处理器**工作原理：

多功能电子除垢仪具有电子水处理和过滤排污功能，包括壳体、蝶阀板、轴套、转动手柄、滤筒、水处理机芯和主机等，水处理机芯设在滤筒内。 正常工作时，电子水处理器蝶阀板全开，被处理水经蝶阀板后从里向外流经滤筒后流出，污物被载流在滤筒内（此时排污口所接排污阀关闭），水流经水处理机芯时，受到高频交变电磁场的处理，同样具有除垢防垢、杀菌灭藻的效果。当污物积聚越来越多时，会堵塞滤网，使滤筒流通面积越来越小，导致水流经滤筒前后的压力差值越来越大。当压力差达到允许值时，转动手柄，让蝶阀板处于关闭状态，水在滤筒前段从内向外流出，在滤筒后段（渣物收集段）从外往内冲刷滤筒，打开排污阀，即可将渣物排出。排污结束后，关闭排污阀，将手柄转回开启状态，设备转入正常运行。 多功能电子除垢仪-**电子水处理器**性能特点：

?????:ac220v/50hz? ?????:>dv5kv~10kv? ?????:10w-150w?

?????:????700mg/l(?caco3?)???<100????=2.8m/s? ?????:1.0/1.6mpa? ??????????:2000m?

???????98%?????95%?????95%???????0.125mm/a? ?????????????hg/t3133-1998?????????????????

??

??(??0.05~0.1m??)????????????????????

??????????????????????????????????? ????????3.0mm~0.3mm?????????????? ?????????????

???	???????? hg/t3133-1998	???dn (mm)	???? (m3/h)	??l (mm)	?? (kg)	?? (w)	
40mg	ds-gj40-1.0?	40	12	900	25	15	
50mg	ds-gj50-1.0?	50	19	900	25	20	
65mg	ds-gj65-1.0?	65	28	900	26	20	
80mg	ds-gj80-1.0?	80	50	1000	30	30	
100mg	ds-gj100-1.0?	100	80	1000	35	30	
125mg	ds-gj125-1.0?	125	125	1200	40	50	
150mg	ds-gj150-1.0?	150	180	1200	55	60	
200mg	ds-gj200-1.0?	200	320	1350	65	80	
250mg	ds-gj250-1.0?	250	490	1500	90	100	
300mg	ds-gj300-1.0?	300	710	1600	120	120	
350mg	ds-gj350-1.0?	350	970	1700	180	150	
400mg	ds-gj400-1.0?	400	1260	1800	280	200	
meco-450mg	ds-gj450-1.0?	450	1590	2000	380	250	
meco-500mg	ds-gj500-1.0?	500	1970	2000	500	300	
meco-600mg	ds-gj600-1.0?	600	2850	2100	610	300	
meco-700mg	ds-gj700-1.0?	700	3880	2100	720	350	

多功能电子除垢仪推荐产品：