

货车密闭盖无线遥控和按键双重控制的电动控制器

产品名称	货车密闭盖无线遥控和按键双重控制的电动控制器
公司名称	沧州市新华区方圆电子产品开发部
价格	面议
规格参数	品牌:FY 基本投资额:0-0.5万（元） 保证金额:2000（元）
公司地址	东环中街39号
联系电话	086-03173142889 13932732038

产品详情

有多种密闭盖控制盒供你选择，无线遥控型；无线遥控手动兼用型；手动智能型。

第一类型：

一、 主要功能：

- 1、 无线遥控器和按键双重操作，既保留原有的操作习惯，又增加了远程遥控操作。
- 2、 无线遥控独立控制两个电机工作，遥控器的四个按键，分别控制两个电机独立上行和独立下行，遥控器按键兼容停止功能。便于在车旁边观察便操作，提高操作的可控性。
- 3、 按键操作、无线遥控操作，均通过“方向转换”开关控制，防止按键或遥控器的误操作，保证设备运行的安全性。
- 4、 电机工作时有鸣响和灯光闪烁两种提示，状态明显，安全提示。
- 5、 30a大电流专用继电器，工作安全、可靠，使用寿命长。
- 6、 一体化结构，体积小巧，结构紧凑，便于安装使用。
- 7、 全程“智能”化处理操作，中途切换运行方向不影响正常工作。
- 8、 方便的无线遥控器对码学习，一旦遥控器损坏或者丢失，自行完成匹配操作。

二、 面板功能说明：

指示灯1和指示灯2：分别指示两个电机的运行状态。电机在正常运行期间，工作指示灯长亮，且间断发出鸣响提示；电机进入一级智能运行期间，鸣响想加快，进入二级智能后工作指示灯闪烁。

按键开关1和按键开关2：对应两个电机的“启动”与“停止”。停止时按下--启动；运行时按下—停止。

方向控制开关：控制开关有3种状态，上行、下行和停止（空档）状态。“上行”和“下行”状态下，为按键开关的控制授权。“空档”位置兼时间计数器清零。

三、 线路连接：

1、电源线的连接：

电源+24v引线（红色）：连接24v的电瓶正极。

电源的负极线（黑色）：又称为接地线，连接电瓶的负极。

控制器的正负电极与电瓶的连接很关键，正确的连接方式是，使用独立的接线卡子，与原来的接线卡子独立地与电瓶电极柱连接。连接方式如下图所示，以防接线卡子松脱时，发电机的脉动电压损坏控制器。

注意：不允许使用汽车充电器之类的脉动电源设备单独为控制器供电！！！！

2、两组电机连接线：（a、b输出端可能要通过与电机连接实验获得正确的方向）

黄色线：电机1的a输出端。

棕色线：电机1的b输出线。

绿色线：电机2的a输出线。

蓝色线：电机2的b输出线。

第二类型：手动智能型：

一、 主要功能：

- 1、 原始的操作方式，增加智能管理功能。
- 2、 管理两个电机独立上行和独立下行，每个电机工作状态指示明显。
- 3、 整个工作过程中，不同位置使用不同的检测方案，机器到达位置时，智能电流进行电流判断。智能电流小于原始控制盒的控制电流数倍。
- 4、 电机工作时，不同时段，不同位置，有不同的鸣响和灯光闪烁两种提示，状态明显，安全提示。
- 5、 30a大电流专用继电器，工作安全、可靠，使用寿命长。
- 6、 一体化结构，体积小巧，结构紧凑，便于安装使用。
- 7、 全程“智能”化处理操作，延长电机使用寿命，保护线路和其他设备。

8、方便的用户设定工作时间个工作电流，适应不同的车型、不同的重量，不同的长度的密闭盖。

二、 面板功能说明：

指示灯1和指示灯2：分别指示两个电机的运行状态。电机在正常运行期间，工作指示灯长亮，且间断发出鸣响提示；电机进入一级智能运行期间，鸣响想加快，进入二级智能后工作指示灯闪烁。

按键开关1和按键开关2：对应两个电机的“启动”与“停止”。停止时按下--启动；运行时按下—停止。

方向控制开关：控制开关有3种状态，上行、下行和停止（空档）状态。

三、 线路连接：

略

按用户要求设计类型：

本公司专门的电子产品开发公司，根据用户需要，提出功能要求即可实现。

本产品的品牌是FY，基本投资额是0-0.5万（元），保证金额是2000（元），加盟费是2000（元），项目区域要求是全国，品牌发源地是河北，预计回报率是200（%），预计回报周期是1（年），经营模式是经销,代理,合作,直营，发展模式是经销,区域代理,自由代理,区域开发,二级特许