

网线测试仪/网络测线器/宽带测试/网络维护必备

产品名称	网线测试仪/网络测线器/宽带测试/网络维护必备
公司名称	深圳市宝安区西乡锦绣贸易部
价格	面议
规格参数	品牌:能手 型号:测线仪
公司地址	深圳市宝安区西乡街道三围北路47号一楼105
联系电话	暂无

产品详情

一、功能：

1.对双绞线1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, g线对逐根(对)测试,并可区分判定哪一根(对)错线,短路和开路。2.开关on为正常测试速度,“s”为慢速测试速度,m为手动档。二、双绞线测试:打开电源,将网线插头分别插入主测试器和远程测试器,主机指示灯从1至g逐个顺序闪亮,下图例:主测试器: 1-2-3-4-5-6-7-8-g远程测试器: 1-2-3-4-5-6-7-8-g (rj45) 1-2-3-4-5-6----- (rj12) 1-2-3-4---- ----- (rj11) 若接线不正常,按下述情况显示:1.当有一根网线如3号线断路,则主测试仪和远程测试端3号灯饰都不亮。2.当有几条线不通,则几条线都不亮,当网线少于2根线连通时,灯都不亮。3.当两头网线乱序,例2,4线乱序,则显示如下:主测试器不变: 1-2-3-4-5-6-7-8-g远程测试端为: 1-4-3-2-5-6-7-8-g 4.当网线有2根短路时,则主测试器显示不亮,而远程测试端显示短路的两根线灯都微亮,若有3根以上(含3根)短路时则所有短路的几条线号的灯都不亮。

三、若测配线架和墙座模块:则需二根匹配跳线(如110p4-rj45)引到测试仪上。四、同轴电缆测试:如果电缆是好的,则二端bnc灯同时闪绿灯。

网络测线仪,主要用于网络rj45接口或电话rj11接口线进行测试。

使用时将要测试的网线分别接入测试仪主机与测试仪分机,打开开关

网线线序正常时,测试端两头的号码灯1---8会同步逐个闪烁。

如出现号码顺序错乱闪烁，则表示接线的线序错误或是交叉线的接法。

如出现某一个号码灯不亮，那就代表相关那根线没有接通，

如果出现所有灯都不闪动，那说明这根线缆有一半以上的线不通或有其它问题。

测试仪款式新颖 性能稳定，体积小 重量轻，非常便于携带。

好工具，只需买一套，就可用一生。

高硬度的精密压接模,经久耐用,不损伤网络端子.能制作rj45网络线接头、rj11电话线接头等。集成网线钳所有功能，能方便进行切断、压线、剥线等操作。

使用须知：请勿使用铜包铁/铜包钢等劣质网线，刀片易损！！

本公司长期厂家供应鼠标键盘，摄像头，耳机，小音箱，大音响
读卡器，散热底座等等电脑周边产品批发！-欢迎前来洽谈和咨询，联系电话：020-29184916
18207645658 qq：1739703414

本产品的品牌是能手，型号是测线仪