

12伏 24伏 220伏遥控开关 遥控器 控制器 无线遥控开关 工业遥控

产品名称	12伏 24伏 220伏遥控开关 遥控器 控制器 无线遥控开关 工业遥控
公司名称	深圳市奥圣科技发展有限公司
价格	30.00/只
规格参数	加工定制:是 类型:双路遥控开关 品牌:奥圣
公司地址	深圳市龙岗区坪山新区六和社区新和路129号
联系电话	086-075528623160-815 13058129149

产品详情

专用交流电机控制器，各用于控制各种交流电机，带双限位功能，直接接电机控制，非常方便

au-yk402b说明书

一、功能特点：

- 1、两路带电输出，带双限位功能。
- 2、主要应用于：电机正转反转、遥控电动门(卷闸门上下滑动)、遥控窗帘左右滑动、遥控电机上下升降、安防等遥控领域。
- 3、采用大容量继电器，可控制上千瓦的电机及设备。
- 4、采用无线编码技术，无方向性，开关互不干扰。

二、主要技术指标：

工作电压 ac220v

接收频率 315mhz~433mhz

接收灵敏度 - 95db

工作方式 点动，互锁，自锁

最大负载 7a

三、 接线图：

限位开关 ac220v

四、操作说明

- 1) 按接线图给控制板供ac220v的电源。输出方式有：点动/自锁/互锁三种方式，输出方式可根据需要随时更改。
- 2) 用互锁方式控制电动机正反转时，如需用限位控制，可断开控制板上 kc1 与 kc2 的连接线，接入一组常闭辅助触点的行程开关，可实现到位停止功能。
- 3) 输出方式选择及学习方法：按下遥控器的任一键，学习指示灯应连续闪烁，否则本模块不能学习此遥控器。（点动和自锁方式要求遥控器至少为两键的，互锁方式要求遥控器至少三键）
- 4) 输出方式的选择：长按本控制板学习键，大约2秒钟后，学习指示灯变亮；6秒后，学习指示灯由亮变灭；紧接着指示灯会闪烁1次，2次和3次。在指示灯闪烁一次之后，两次之前，松开学习键，则输出为点动方式；在指示灯闪烁两次之后，三次之前，松开学习键，则输出为自锁方式；在指示灯闪烁三次后，松开学习键，则输出为互锁方式。
- 5) 学习方法：再选定输出方式之后，长按本控制板学习键，直到灯亮松开，交替按按遥控器上需要控制的两个按键，学习指示灯闪烁三次之后变亮，表示学习成功。如需增加遥控器数量控制时，只需重复斜体字部份的内容即可。最多能学习十六个不同编码的遥控器，第十七次将覆盖第一次记忆的遥控器。（互锁方式除已学习的两键外，另外任一键为停止键）
- 6) 清零：长按学习键，指示灯由亮变灭，松开即可清零。

本产品的加工定制是否，类型是双路遥控开关，品牌是奥圣，型号是au-yk402b，工作电压是220伏，工作频率是315频率、433频率其它频率可订制，负载总功率是1000，遥控距离是100，工作温度是-10-70（），适用范围是遥控卷帘门、卷帘门遥控器、遥控伸缩门、伸缩门遥控器、管状电机遥控器、遥控管状电机、道闸门遥控器、车库