

气动阀门限位开关/回信器210 气动元件信号反馈开关

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 气动阀门限位开关/回信器210 气动元件信号反馈开关 |
| 公司名称 | 常州轩普机电有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:轩普 型号:ALP210 |
| 公司地址 | 江苏 常州市天宁区 关河西路 |
| 联系电话 | 51988178170 18136727329 |

产品详情

apl-210阀门限位开关箱或叫阀门回信器是自控系统中检测阀门状态的一种现场仪表，用以将阀门的开启或关闭位置以开关量（触点）的信号输出，被程控器接受或计算机寻访采样，确认后执行下一程序。阀门限位开关箱也可作为自系统中重要阀门联锁保护及远程报警指示之用。

二．主要技术指标

| | |
|------|-----------------------------|
| 防护等级 | ip67 |
| 触点容量 | 6a/24vdc（直流），10a/220vac（交流） |
| 微动开关 | 机械式，感应式，接近式 |
| 环境温度 | -35 ~ +70 |
| 接线端口 | 2-g1/2 |
| 位置指示 | 开—黄，关—红 |

三、工作原理

阀门限位开关箱检测的阀位转角位移，通过同轴连接件或反馈杆使传动轴产生旋转，让凸轮触微小型开关，从而使开关组件的触点闭合或断开，通过接线端子向外部传送开关量信号，并通过指示器就地显示。

四、安装及使用

1、让阀门走到关的位置，调节红色凸轮，使“关”开关有信号输出。2、让阀门走到开的位置，调节黄色凸轮，使“开”开关有信号输出。3、让阀门来回走几次，确定限位开关信号通断可靠。

本产品的加工定制是是，品牌是轩普，型号是ALP210