

LED灯触摸调光模块 DIY台灯无级调光开关板 PWM控制调光恒流驱动

产品名称	LED灯触摸调光模块 DIY台灯无级调光开关板 PWM控制调光恒流驱动
公司名称	深圳市捷尼韦尔智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 材质:玻纤PCB 品牌:JNWE
公司地址	深圳市宝安区民治街道龙塘社区龙塘工业区12栋 309室（办公场所）
联系电话	18675531907

产品详情

【品名】：触摸恒流pwm无级调光模块

【尺寸】：37.5mm x 19mm x 9mm

【输入电压】：dc 8-30v

【驱动恒流】：最大恒流800ma

默认发货（单串）450ma，请注明（输入电压）与（输出电流）以及（灯珠串数）以免参数不准！

【最大功率】：24瓦

【静耗电流】：1毫安

【用途】：适用于室内台灯，led照明无极调光，diy车灯调光改装等led灯具类最佳调光配件。

【功能】：该模块是单线触摸恒流调光器，感应效果可以穿透3mm厚度的亚克力玻璃，灵敏度极高，具有恒流效果，只需要在pcb板的tp点引一条触摸线出来（推介用铜箔最佳），可实现多种功能（开关调光+ 调光- 调光记忆）。

当在断电情况下是具有记忆效应，也就是可以保存最后一次调光设置参数。该模块利用电容触摸原理，感应灵敏度触手可即。具有开关功能，调光功能，带亮度记忆，渐明渐暗的led 触摸无级调光板。

【调光模式】：线性调光，无级pwm调光

【接线方式】：(v+ v-)为电源输入电压=dc8-30v。

(l+ l-)为接led灯正负级。

(touch)为接触摸引出线

(注意接线不要太长，出线后推介用一块小铜皮做感应区)。

【工作程序】：初次上电触摸开启ic默认输出为最大状态，即输入电压等于输出电压，在开启状态下单次触摸为off关，在关闭状态下单次触摸为on开，在（关闭状态）或者在（开启状态）连续触摸时为调光功能（调光最大到最小或最小到最大）

欢迎广大客户前来批量订购，大批量下单价格从优，也可根据客户需求功能和多种结构尺寸设计定做！

【宝贝图片】：

本产品的加工定制是是，材质是玻纤PCB，品牌是JNWE，型号是TOUCH01，最大功率是24W，输入电压是DC8-30V，待机功耗是1ma