300W大功率农村广播扩音机、各种功放扩音机、多功能功率放大器。

产品名称	300W大功率农村广播扩音机、各种功放扩音机、多功能功率放大器。
公司名称	石家庄市新华区义力电子经销部
价格	面议
规格参数	加工定制:是
公司地址	河北 石家庄市新华区 石家庄市新华电子城二楼151号
联系电话	031187879927 13102879267

产品详情

物流到达地区，可选择物流运送方式，价格相对便宜

300w足功率农村广播扩音机、校园广播系统、公共广播系统、多功能功率放大器、红白喜事扩音器

一、 概述義力公共广播系列功放机，按国标设计，采用国际先进的电子线路，具有直流输出保护、超载保护、超温保护、短路保护等完善的保护功能，质量稳定，失真小，输出效率高。广泛应用于农村广播、机关学校、企事业单位等公共广播系统。

二、 功能特点1、 设有二路话筒输入，二路线路输入，内部mp3输入，每一路可以单独调节音量。2、 话筒1具有强切入优先功能。3、 定压120v，定阻4-16ω输出。4、 机器工作异常保护警告功能。5、 sd卡u盘音乐播放功能。6、 fm收音功能。7、 输出电平指示，过温保护指示。

三、 性能参数额定输出功率：yl-300 300w输入灵敏度：话筒2mv，线路300mv频率特性：80hz~15khz谐波失真：≤1%（1khz）信噪比：≥65db音调调节：±10db（低频100hz，高频10khz）电源：~220v±10%/50 hz

四、 使用方法1、 使用话筒输入先接好负载，插上话筒将相应的音量旋钮调至最低，打开电源，再调节音量至合适位置。话筒1具有优先功能可以抑制其它输入信号，其抑制量可通过后面mute（默音）电位器调节。2、 线路输入由外部设备如mp3，vcd，手机，收音机取得音频信号配合适转换头接入本机线路输入端，调节相应音量旋钮可放大输出。3、 sd卡u盘及fm收音4、 插入带mp3歌曲的sd卡或u盘按上一曲或下一曲选曲播放，使用附带的遥控器或拔掉u盘，按上一曲，或下一曲可以选台收音

五、 注意事项1、 接输出端子120v必须配线间变压器使用，负载功率应小于机器额定功率。2、 切勿堵塞通风口。3、 电源线如有破损应立即停止使用。4、 机壳应安全接地。5、 功放应通风良好，避免阳光直射，潮湿，震动。6、 请勿随便加大保险容量。7、 用市电220v应稳压在±20v范围内。8、 机器有故障应请合格维修人员，请勿擅自开盖。

此外，义力50w，100w，150w，200w，500w，800w，1000w，1500w均有供应，详情请咨询客服或致电：13102879267, 0311-87879927 （杜经理）

本产品的加工定制是是