

微电脑时控开关KG316T路灯广告灯定时器220V 20组 电子时控制器

产品名称	微电脑时控开关KG316T路灯广告灯定时器220V 20组 电子时控制器
公司名称	深圳市龙岗区万客汇电子加工厂
价格	25.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:KG316T 型号:KG316T
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区东门路205号
联系电话	86 0755 22142345 13632777877

产品详情

选择我们的3大理由；

1；运输中快递摔坏的产品，我们负责，我们免费为你更换新的，来回运费我们付。

2；产品质保2年，2年内坏了免费换新的。

3；收到货后，你要是不喜欢，7天无理由退货。

本产品能根据用户设定的时间，自动打开和关闭各种用电设备的电源，控制对象可以是路灯，广告灯箱，门面灯光，电热水器、电饭锅、加湿器、空气净化器，广播电视设备，园林的定时灌溉、定时抽排水、水族饲养鱼缸的氧气泵，也可用于手机、蓄电池、电瓶车的定时充电，防止过充等，一切需要定时打开和关闭的电源，

例如，定时器可在您起床时，让电热水器为您准备好热水，一天的快乐从此开始。

设定程序不受停电的影响,停电时亦能正常显示并记忆设定的

1800 (w)

提供oem贴牌生产

为回馈新老客户，产品全新升级，可以导轨安装也可以螺钉安装，同时多了锁屏功能，防止误操作，价格不变

产品内带电池，不用另配！不怕停电，断电后仍有记忆，不用重新设置！

本公司专业生产各种时控开关，定时器插座，光雨控开关，品种齐全，规格众多（有插座式的，螺钉安装的，导轨式的，有带变压器的、可更换保险的、阻容降压的、方便更换电池的，有带光控雨控功能的、有220v、110v、12v、24v、48v的，有8a的、25a的，也有出口用的英文等等），全部厂价直销，所有产品全部三包，质量可靠，可贴牌生产！

*用途： 1、用于手机、蓄电池、电瓶车的定时充电，防止过充。 2、用于电热水器、电暖器、电饭锅、加湿器、电热油汀、空气净化器在家用电器上，实现家电的自动开关。 3、在实行峰谷电价的地区，定时器会为您使用谷电价而效力。 4、用于定时开关的路灯、广告灯箱、门面灯光、大楼外墙的照明控制。为您增辉的同时，合理为您节约开支。 5、用于园林的定时灌溉、定时抽排水、水族饲养。 6、用于监控录像的定时开关、学校定时广播的播放。 总之，定时器可用于一切用电设备的定时启停，合理安排您的生产生活，使您学习工作准时高效。 直接控制功率达1.5kw；不怕停电；每天走时误差小于0.5秒；按照星期设置，每天最多可设置10次开和10次关动作；安装调试方便；最短控制时间为1分。

功能特点:1.液晶显示,核心采用多功能微电脑芯片,走时准确,操作简单;2.对一路输出每天最多可作20次的定时开、关(10开10关,也可以不用那么多次数(任意设置));3.开关时间可按天或按周循环,最长控制时间168小时,最短控制时间为1分钟;4.设定程序不受停电的影响,停电时亦能正常显示并记忆设定的时间;5.高品质外壳,防火耐高温。

*性能指标： * 标准工作电源220v/50hz

* 计时误差 < ± 2秒/天 * 适用电源范围160 ~ 240v

* 环境温度-25 ~ 60 * 额定电流8a

* 相对湿度 < 95% * 消耗功率 < 2va

* 外形尺寸120 × 74 × 58mm * 时控范围1分 ~ 168小时

* 重量240g * 有10组开关时间，手动、自动两用

操作说明

定时设置 1、先检查时钟显示是否与当前时间一致，如需重新校准，按住“时钟”键的同时，查看显示屏所显示的时间是否与

7、“自动/手动”键，将显示下方的“ ”符号调到“自动”位置，此时，时控开关才能根据所设定的时间自动开、关电路。如在使用过程中需要临时开、关电路，则只需按“自动/手动”键将“ ”符号

当前时间一样。分别按住“校星期”、“校时”、“校分”键，将时钟调到当前时间；

2、按一下“定时”键，显示屏左下方出现“1开”字样(表示第一次开启时间)。然后按“校星期”选择五天工作制、每日相同、每日不同的工作模式，再按“校时”、“校分”键，输入所需开启的时间； 3、再按一下“定时”键，显示屏左下方出现“1关”字样(表示第一关闭时间)，再按“校星期”、“校时”、“校分”键，输入所需关闭的日期和时间； 4、继续按“定时”键，显示屏左下方将依次显示“2开、2关、3开、3关、……、10开、10关”，参考步骤2、3设置以后各次开关时间。 5、如果刻藪恍桌柚?10组开关，，则必须按“取消/恢复”键，将多余各组的时间消除，使其在显示屏上显示“-:-:-”图样(不是00:00)； 6、定时设置完毕后，应按“时钟”键，使显示屏显示当前时间；

当您认为有故障时 如果本开关某一天该开的时间没开，或者开?艘院蟾?关的时间还没关，那可能是因为作定时设置的星期没调对，请按照定时设置中介绍的方法检查或重调。 如果确认开启和关闭时间调得完全正确，但是本开关仍然动作不正常，或者不该关的时候被关掉，那可能是因为多余的几组开关时间没消除，请参照定时设置中介绍的方法消除(注意：开关时间显示--:-:-才能表示消除，不要以为00:00表示消除)。 如果以上两条全部正确，而本开关仍然动作不正常，有可能是自动/手动键被人为动作，检查开、自动、关的标志，将其调到当前时间所处的状态，再调回到自动位置。 如用以上几种方法还不能排除故障，请与本公司或者当地经销商联系处理。

调到相应的“开”或“关”的位置。 例1：某电器需每天19:00通电，次日08:00断电。a、按照步骤1、2，使显示屏显示如图1a所示。b、按照步骤3，使显示屏显示如图1b所示。c、按照步骤5，使以后各组“2on、2off、……、10on、10off”的时间在显示屏上显示为“-:-:-”。d、重复按“定时”键，检查各组开关时间是否与要求的一样，如不正确，还应重复a-c。e、按照步骤6、7，将“ ”符号调到“自动”位置。

图1a

图1b

例2：某电器需要每星期一至星期五上午9:30通电，下午4:30断电。按上述a-e的方法使显示屏分别显示如图2a、2b。

图2a

图2b

注意事项 对于那些因定时开?爻龋矾贻芊 嗣喙厥鹿驶蚌叨隗缙岵卮笥跋澜纳璞?(例如医疗设备以及大型设备等)，请不要使用本定时开关。 对于那些因定时开关出错而发生重大财产?鸮 纳璞?(大型加热器或冷库等)，在使用本定时开关时，请务必使特性和性能的数值有足够的余量，并采取二重电路等安全对策。 请勿自行修理、分解或改造工，修理、检查等工作请务必委托给经销商店或负责旋工的单位。 接通电源后请勿接触端子部分。 本开关工作在无潮湿、腐蚀及高金属含量气体环境中。请勿使沾染油或水。

安
装
尺
寸

接线方法1、直接控制方式的接线 被控制的电器是单相供电，功耗不超过本开关的额定容量（阻性负载25a，感性负载20a），可采用直接控制方式。接线 方法如图1所示。2、单相扩容方?降慕西? 被控制的电器是单相供电，但功耗超过本开关的额定容量（阻性负载8a，感性负载6a），那么就需要一个容量超过该电器功耗的交流接触器来扩容。接线方法如图2所示。3、三相工作方式的接线 被控制的电器三相供电，需要外接三相交流接触器。控制接触器的线圈电压为ac220v、50hz的接线方法如图3所示。控制接触器的线圈电压为ac380v、50hz的接线方法如图4所示。

图2

提供oem贴牌生产

为回馈新老客户，产品全新升级，可以导轨安装也可以螺钉安装，同时多了锁屏功能，防止误操作，价格不变

本公司专业生产各种时控开关，定时器插座，光雨控开关，品种齐全，规格众多（有插座式的，螺钉安装的，导轨式的，有带变压器的、可更换保险的、阻容降压的、方便更换电池的，有带光控雨控功能的、有220v，110v、12v、24v、48v的，有8a的、25a的，也有出口用的英文等等），全部厂价直销，所有产品全部三包，质量可靠，可贴牌生产！

1. 用于手机、蓄电池、电瓶车的定时充电，防止过充。

2. 用于电热水器、电暖器、电饭锅、加湿器、电热油汀、空气净化器在家用电器上，实现家电的自动开关。例如，定时器可在您起床时让电热水器为您准备好

热水，一天的快乐从此开始。

3. 在实行峰谷电价的地区，定时器会为您使用谷电价而效力。

4. 用于定时开关的路灯、广告灯箱、成套配电箱（非常适用）、门面灯光、大楼外墙的照明控制。为您增辉的同时，合理为您节约开支。

5. 用于园林的定时灌溉、定时抽排水、水族饲养。

6. 用于监控录像的定时开关、学校定时广播的播放，等各种用处。

产品每天可以设置10组即：10次开和10次关，直接控制方式的接线，被控制的电器需为单相供电（220v），功耗的额定容量（阻性负载8a，感性负载8a）

本产品的加工定制是是，品牌是KG316T，型号是KG316T，电源电压是220（V）