

台湾士研TFK闪烁继电器

产品名称	台湾士研TFK闪烁继电器
公司名称	青岛思科电气设备有限公司
价格	90.00/个
规格参数	应用范围:信号 品牌:士研 型号:TFK-Y1TFK-Y2TFK-Y3
公司地址	中国 山东 青岛市市北区 青岛市市北区高科达电子城41号
联系电话	86-0532-83025845 15020056453

产品详情

内装cmos ic故具高信赖度及稳定度

精确度高，往复误差小于±1%以下

on-off时间相等，可调整往复动作时间

供应广泛之ac及dc电源使用

时间范围甚广(从0.1sec~24hrs)

型 号:	tfk-y1	tfk-y2	tfk-y3
------	--------	--------	--------

尺 寸:	88h × 58w × 68d
------	-----------------

安装与其底座

露出型
埋入型

us-08
p3g-08

时间范围

sec(秒):1,3,6,10,30,60

min(分):3,6,10,30,60

hr(小时): 3,6,10,24

额定电压

dc(v):12,24,48

		ac(v):12,24,48,110,220,240,380,415,440,50/60hz		
指示灯动作		on-绿灯 up-红灯		
输出接点	型号	tfk-y1	tfk-y2	tfk-y3
	限时1c	5a		5a
	限时2c		5a	
	瞬时1c			5a
寿命	机械	5 × 10 ⁶ times		
	电气	105times		
精确度	往复误差	± 2% max		
	设定误差	± 10% max		
	电压误差	± 1.5% max		
	温度误差	± 2% max		
复归时间		0.2sec max		
消耗功率		2va		
使用周围温度		-10 ~ + 55		
使用周围湿度		45 ~ 85%rh		
重量		210g		

本产品的应用范围是信号，品牌是士研，型号是TFK-Y1TFK-Y2TFK-Y3，产品系列是继电器，触点负载是*，触点切换电流是*，触点切换电压是*，触点形式是三开三闭，额定电流是*，额定电压是*，防护特征是*，吸合电流是*，释放电流是*，外形尺寸是*