JL2001（B）开关机械特性测试仪，开关机械特性测试仪

产品名称	JL2001（B）开关机械特性测试仪，开关机械特性测试仪
公司名称	扬州金力电气有限公司
价格	5600.00/个
规格参数	建议零售价:￥9800.00 加工定制:是 品牌:扬州金力电气
公司地址	宝应县柳堡镇拥军路北侧
联系电话	18921915606 15861359889

产品详情

jl2001（b）开关机械特性测试仪，开关机械特性测试仪，开关仪

产品链接：http://www.yzjldq.com/info/?925.html

产品简介： jl2001（b）开关机械特性测试仪是针对高压真空开关研制的一种电脑智能化的测试仪器。该仪器采用最先进的微电子技术，快速提供准确可靠的测量数据，并以汉字形式显示合(分)操作的所有数据且存储你所需要的所有数据，对开关可能发生的故障以及仪器外接信号线接错进行汉字提示。该仪器操作简捷、直观，对所测数据可进行存储、查阅且汉字打印。 产品特性： ◆
合闸同期时间（0-100ms) ◆ 分闸同期时间（0-100ms) ◆ 断口合闸先后顺序 ◆
断口分闸先后顺序 ◆ 合闸时间（0-1000ms) ◆ 分闸时间（0-1000ms) ◆
触头合闸弹跳时间（0-100ms) ◆ 合闸平均速度（0-100m/s) ◆ 分闸平均速度（0-100m/s)●
测试功能 ◆ 断口合(分)闸先后顺序，同时测一至三个断口 ◆ 合(分)闸时间 ◆
合(分)闸不同期，同时测一至三个断口 ◆ 合闸触头弹跳时间，可测一至三个断口 ◆
合(分)闸平均速度，可测任意一相 ◆ 存储、查阅和打印所需要的数据（可电脑编辑时间和编号）。●
显示功能 ◆ 汉字显示测试功能中的所有参数 ◆
汉字显示各种故障(包括：接线出错、拒分、拒合、误分、误合、测量出错) ◆
汉字显示各种测试状态(包括：合闸测量、分闸测量等) ◆
字符显示提示a、b、c和辅助点n的导通状态● 产品特点 ◆
适用于开关操作电压范围为≌100v—300v。 ◆ 能自动判别操作类型(合闸或分闸操作)并汉字提示。
◆ 开关只需动作一次(合闸或分闸一次)就可获得相应操作的所有测量数据。 ◆
所有测量数据均用汉字显示在液晶屏上，清楚直观。 ◆ 在测量前可人工设置合（分）闸开距。 ◆
按一下设置键进入记录菜单，按记录键就可以存储所需要的所有数据。 ◆
可将“ 测试功能 ”项中的所有参数及开距参数全部打印出来。 ◆
本仪器所有测试项目，严格按gb3309——89中的定义进行测试和处理。产品参数： ◆
合闸电压：≌100～300v ◆ 分闸电压：≌100～—300v ◆ 合(分)闸时间：0～999.9ms ◆
合(分)闸不同期：0～99.9ms ◆ 触头弹跳：0～99.9ms ◆ 平均速度：0～99.9m／s ◆

刚合(分)速度：0～99.9m／s ◆开距：0～999.9mm ◆电源：ac220v±10%50h2 ◆功耗：<30w ◆适用温、湿度范围：温度0～40℃，湿度<80% ◆仪器重量：5kg

本产品的建议零售价是￥9800.00，加工定制是是，品牌是扬州金力电气，型号是JL2001（B）开关机械特性测试仪，测量范围是JL2001（B）开关机械特性测试仪，尺寸是JL2001（B）开关机械特性测试仪（mm），电池种类是JL2001（B）开关机械特性测试仪，测量精度是JL2001（B）开关机械特性测试仪，电源电压是JL2001（B）开关机械特性测试仪（V），用途是JL2001（B）开关机械特性测试仪，规格是JL2001（B）开关机械特性