

海运来一位随意贴遥控开关厂家直销

产品名称	海运来一位随意贴遥控开关厂家直销
公司名称	深圳市海运来科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:海运来 型号:一位随意贴遥控器
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道协力路协平爱联工业区7号尊龙高新科技园8栋5楼
联系电话	0755-89569951 13316548808

产品详情

随便贴使用说明书

欢迎选用本公司系列---无线遥控随便贴产品，本公司会热情为您提供优质服务，本公司研发新型无线遥控控制的墙壁开关，由主控制开关和遥控器两部分组成，以高频无线电波为介质，不重复编码技术，实现免布线式遥控控制负载电源开、关（或延时）和门铃功能，产品采用低功耗设计，控制范围广、无死区、性能稳定可靠、使用灵活方便，可直接替换普通墙壁式开关，是您家居的最好选择！

功能说明

遥控器可安装于任意合适位置或随身携带，在有效距离范围内可对主控制开关的受控负载电源进行开、关（或延时）控制，与主控制器开关实现互控、多控。遥控器款式、配对数量可选，可与主控制开关进行任意组合配对使用。主控制开关任意时候可对受控开关负载电源进行开、关控制，与遥控器实现互控。外壳采用阻燃材料，完全按照国标设计；电路采用微处理器控制。合适安装随便贴可以省去少布线的烦恼，无需挖墙安装省线、省时、省力、省钱，使用更安全更方便。配合遥控开关使用，轻轻松松就能实际一灯双控多控功能。

随意贴采用12v电池供电，是目前最安全的智能设计方案，可以一个遥控器控多个开关插座，也可以一个开关插座配多个遥控器，也可以学习总开总关功能，只要对码学习即可。互不干扰：采用数字编解码技术，遥控无方向性，可隔墙遥控，全方位控制双向控制，灵活方便：既可以安装在86开关盒里，也可以随便贴在你想贴的位置上。

本公司系列随便贴主要有阻性、容性两种：

主要技术参数

工作电压：dc 12v 工作电流 12ma ± 3ma（发射时）

待机电流使 阻性 < 1ua 容性 7ua 发射距离30-100米(无障碍物)发射频率 315mhz
433mhz 868mhz (见产品贴纸上)

使用方法：

直接与开关对码使用，用手触摸在开关的按键屏上，阻性发射器要稍稍用力一些，发射灯就点亮，表示在发射信号，本公司的产品对码基本一样，随上常规开关的学习对码方法——遥控器学习对码方式——开或关灯状态下：手触摸开关按键上不松开,在对码指示灯闪亮“一”次闪“二”次时学习对码是只能开灯不能关灯，闪“三”次时学习对码是只能关灯不能开灯，闪“四”次时学习对码是一键总关功能时手松开，接着在遥控器相对应的按键上按两下，开关对码指示灯再闪亮一次，表示对码成功，这时可以用遥控器开/关灯了。同样方法可以对另外的按键学习对码。遥控器一个键一般只学习一个对应码。多学码在同一个键上，可能会有遥控不一致情况，如果要实行一键多控时，学习只开或只关功能，这样就可以基本免除遥控失灵的现象！

注意事项：

- 1：在使用距离变近、面板上的发射灯变暗或不亮时，请及时更换电池。
- 2：容性随便贴在换新电池时.要先垫上一条长胶片在电池片正极，装上后再从开口处拉出来，查看发射灯是否正常。
- 3: 按发射控制时，按照实际情况，可以按时间长些短些，一般不要超过一秒钟，减少用电量，电池用得更长时间。
- 4：按发射时，阻性随便贴要稍加一点力量压在触摸屏上，上方灯亮为工作指示灯。

服务热线：400-6611-921