

??????

?????vac?	??????μf?	???mm?	
		???d?	??h?
450vac	10μf	? 50	85
	15μf	? 50	85
	20μf	? 50	85
	25μf	? 50	85
	30μf	? 50	100
	35μf	? 50	100
	40μf	? 50	100
	45μf	? 50	100
	50μf	? 50	125
	60μf	? 50	125
	70μf	? 55	125

80μf	? 60	125
90μf	? 60	125
100μf	? 63.5	125

??1????????????????????

2????????????????????

??????

cbb65????????????????50hz/60hz????????????????????????????

????? -?????gb/t3667-2005 -?????40/70/21?40/85/21

-?????±5% -?????3000s?m?-?f? -?????tg??0.002(50hz?100hz) ?????? -?????2000m

-????????????????10% -????????????1.1????? -????????????1.3?????

??.