

2路10A智能继电器模块智能灯光模块开关驱动模块

产品名称	2路10A智能继电器模块智能灯光模块开关驱动模块
公司名称	深圳亿立诺实业发展有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:ILLINOON 型号:ILN-RL0210 控制回路:2路
公司地址	广东省深圳市龙华新区卫东龙科技大厦11F
联系电话	0755-28225909 15112580909

产品详情

智能继电器模块是智能照明控制系统

组成的最基本的单元模块，“智能继电器模块”的叫法是取决于它采用的原理：继电器的原理，用弱电控制强电，弱电做为通讯，进而实现多种的控制方式。智能继电器模块主要用于对照明灯具的控制，每回路可独立控制2200W灯具的开关，带手动控制功能。

ILN-RL0210（又名智能照明模块）智能继电器模块是智能照明控制系统的输出模块组成部分，具有2路智能继电器输出。智能继电器模块为标准35MM导轨式安装，2路10A智能继电器模块的基本参数
供电电压：DC24V，200mA；受控回路：2路继电器开关输出；输出电流：10A（单路）；
开关负载(阻性)：AC 250V / 抗浪涌能力达到120A以上；耐久性：100,000次；
静态功率：0.5W；最大功耗：8W；外观尺寸：72mm(L) × 98mm(W) × 68mm(H)；
重 量：250g/pcs；2路10A智能继电器模块的功能特点 磁保持功能 采用L-BUS总线通信
自带应急开关按键，方便调试 继电器抗浪涌能力达到120A以上 自带回路状态指示灯，开关状态一目了然
延时启动功能，避免同时启动造成对电网的冲击 2路10A智能继电器模块的系统图

2路10A智能继电器模块的尺寸示意

2路10A智能继电器模块的接线示意

2路10A智能继电器模块的安装示意