

厂家生产 1x2保偏耦合器 双轴工作

产品名称	厂家生产 1x2保偏耦合器 双轴工作
公司名称	深圳市瑞凯通信科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:RUIK(瑞凯) 型号:ruik-PMFC-3
公司地址	东莞市东城街道温塘社区祠下工业1路39号兆和 工业园A栋4楼
联系电话	0769-28337151 18925826056

产品详情

1x2 保偏耦合器 双轴工作 (1310nm,1550nm,1064nm)

Specifications

Parameters

Unit

Values

Type

-

1x2

2x2

Center Wavelength

nm

1310,1550

1064

1310,1550

1064

Operating

± 40

± 20

± 40

± 20

Excess Loss

dB

0.7

0.8

1.0

1.2

Uniformity (only for 50/50)

0.4

0.5

0.6

0.8

Coupling Ratio

01/99~50/50

Min. Extinction Ratio

only for B type

20

20

18

18i

only for F type

22

22

22

Min.Return Loss

50

Max.Optical Power(CW)

mW

300

Max.Tensile Load

N

5

Fiber Type

or Port2

-

SMF-28e, HI1060 or PM Panda Fiber

Port1 & 3

PM Panda Fiber

Operating Temperature

-5~+70

Storage Temperature

-40~+85

For device with connector, IL is 0.3dB higher, RL is 5dB lower, ER is 2dB lower;

The default connector key is aligned to slow axis;

深圳瑞凯通信科技有限公司 专业生产 保偏器件 和 高功率器件：

保偏器件：

---保偏 偏振分束器、偏振合束器

---隔离型偏振分束器、隔离型偏振合束器

---保偏隔离器、保偏环形器、保偏准直器

---保偏跳线、保偏尾纤

---保偏波分复用器、保偏FWDM、保偏DWDM (100Ghz、200Ghz)

---保偏隔离型WDM、保偏TAP隔离器

---保偏可调衰减器

---保偏法拉第镜

1060nm/1064nm 器件

---1064nm 偏振分束器、偏振合束器

---1064nm 保偏隔离器、保偏环形器、保偏准直器

---1064nm 保偏跳线

---1064nm 起偏器、消偏器

---1064nm 高功率准直输出隔离器 (5w,10w,20w)

高功率器件

---高功率保偏准直器

---高功率保偏准直输出隔离器

---高功率 偏振无关隔离器

---高功率保偏隔离器

---高功率自由空间尾纤输出隔离器