

8寸工业级彩色液晶模块 800*600点阵液晶屏 串口RS232智能屏

产品名称	8寸工业级彩色液晶模块 800*600点阵液晶屏 串口RS232智能屏
公司名称	深圳市彩晶科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:caijing 型号:CJS08001
公司地址	深圳市宝安区72区留仙洞工业区顺和达厂区二栋六楼东
联系电话	86-75529995238/29746609 13640907192

产品详情

型号: cjs08001 (标准8寸)

显示模式/级别: tft模组/工业级

显示内容(点阵数): 800 × 600

外形尺寸(l × w × h): 199.4 × 148.9 × 15mm

视域尺寸: 163.5 × 123.5mm

点尺寸: 0.0675 × 0.2025mm

可视角度l/r/u/d: 70° / 70° / 50° / 70°

工作温度: -20 —— +70

存储温度: -30 —— +80

色彩深度: 65k色真彩

背光类型: led背光

显示效果: 普清屏。

亮度: 300cd/m²

支持串口rs232/rs485/usart(3.3v ttl)接口

支持电阻式4线触摸屏（内带控制器）

支持宽电压输入vdd (5v – 40v)

支持标准字库（ascii、gbk、gb2312等）并支持用户自设字库

支持软件调节显示效果清晰度

支持pwm背光调节

支持usb下载图片(bmp、jpg、tga等格式)

模块自带265mb flash可扩展sd卡1g——8g内存（存储海量界面图片）

支持rtc实时时钟

支持蜂鸣器

用户软件开发步骤：

1)将串口智能型显示器通过串口与电脑连接。把需要用到的图片进行归纳，并在电脑上使用画图、photoshop等软件完成各种图片的编辑，再利用随机附带的在线调试/图片下载软件，将编辑好的图片逐个下载到串口智能型显示器中。

2)将串口智能型显示器脱离电脑，通过串口与用户cpu的串口连接。通过对用户cpu的编程，向串口智能型显示器发送命令，实现各种显示操作。

陈建镇 13689589421 qq 2374625854

本产品的加工定制是是，品牌是caijing，型号是CJS08001，种类是TFT型液晶屏(模块)，屏幕尺寸是8（英寸），色彩是256K真彩，亮度是300cd/m²，对比度是软件可调，分辨率是800*600，像素是普清，点距是0.0675 × 0.2025（mm），响应时间是1（ms），可视角度是70（°），性质是工业类，连接方式是串口RS232/RS485/TTL