

电子测量仪器，Huatest数字存储示波器

产品名称	电子测量仪器，Huatest数字存储示波器
公司名称	深圳市华测电子有限公司
价格	2380.00/个
规格参数	类型:数字存储示波器 品牌:Huatest 型号:HT100A/B/E/100
公司地址	深圳市福田区福华路8号华粤大厦405
联系电话	83655567 18922871059

产品详情

华测（huatest）数字存储示波器拥有自主核心技术、国家发明专利，具有获取波形触发信号精确、可靠、性能稳定、采样率高等特点，而且体积轻巧，重量为1.8公斤，大小为153mm × 320mm × 98mm，携带方便，外形美观大方，容易操作。

型号	ht100a / ht100	ht60a / ht60	ht60b / ht60c	ht50a	ht40a / ht40
带宽	100mhz	60mhz	60mhz	50mhz	40mhz
通道	2	2	2	2	2
实时采样率	1.0gs/s	1.0gs/s	500ms/s	500ms/s	500ms/s
上升时间	< 3.5ns	< 5.8ns	< 5.8ns	< 7.8ns	< 8.8ns
水平刻度范围	5ns/div-50s/div	5ns/div-50s/div	5ns/div-50s/div	10ns/div-50s/div	10ns/div-50s/div
液晶显示屏	彩色/黑白	彩色/黑白	彩色/黑白	彩色	彩色/黑白
输入耦合	dc、ac或gnd				
输入阻抗	16pf ± 3pf时，1m ± 2 %				
灵敏度	2mv/div-5v/div				
分辨率	8 bits				
位置范围	2mv/div-200mv/div ± 2v > 200mv/div-5v/div ± 50v				
可选模拟带宽限制	20mhz				
触发源	ch1、ch2、ext、ext/5、ac line				
触发类型	边沿、视频、脉宽				
记录长度	每通道2048个取样				
自动测量	平均值、峰峰值、有效值、最大值、最小值、上升沿、下降沿、 正脉宽、负脉宽、频率、周期				
存储	10组波形、10组设置				

数学运算	+、-、×、fft
显示屏类型	tft/stn液晶显示屏
显示屏分辨率	320 × 240
显示屏对比度	可调
背光亮度	65cd/m ²
电源电压	ac220v ± 20 % 50hz
功率消耗	< 30w
接口	彩色带usb接口
其它功能	带有毫伏表、频率计
外形尺寸	153mm × 320mm × 98mm
重量	净重：1.8 kg 毛重：2.6 kg

本产品的类型是数字存储示波器，品牌是Huatest，型号是HT100A/B/E/100，通道数是2，带宽是100（MHz），采样率是1（GS/s），记录长度是2.048（k），波形捕获率是-（wfms/s），外形尺寸是153mm × 320mm × 98（mm），重量是1.8（kg）