

爆款 变频器专用输入输出电抗器

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 爆款 变频器专用输入输出电抗器 |
| 公司名称 | 昆山千源机电设备工程有限公司 |
| 价格 | 120.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:千源机电 型号:变频器专用输入/输出电抗器 系统额定电压:3 /380~660V/50~600Hz (KV) |
| 公司地址 | 江苏昆山市顺帆南路48号 |
| 联系电话 | 86 0512 57723226 18915732156 |

产品详情

变频调速用输入电抗器 (alc-)

变频器和调速器在使用过程中，经常会受到来自浪涌电流和浪涌电压的冲击，会严重损坏变频器和调速器的性能和使用寿命，所以要在前面加装输入电抗器，用以抑制浪涌电压和浪涌电流，保护变频器和调速器，延长使用寿命和防止谐波受干扰。

变频调速用输出电抗器 (ocl-)

由于变频器和调速器是采用变频的方式调速的，所以在调速的时候经常会产生高次谐波和波形畸变，会影响设备正常使用。为此，需在输出端加装一个输出电抗器，用于滤出谐波电压和谐波电流，改善电网质量。我公司生产的输入输出系列电抗器，采用优质进口矽钢片和优质铜，铝线经先进的工艺精制而成，具有体积小、温度低、无噪音等特点。

额定工作电压：3 /380~660v/50~600hz

抗电强度：铁芯-绕组3000vac/50hz/10ma/10s无飞弧击穿

绝缘电阻：铁芯-绕组1000vdc，绝缘阻值 100m

电抗器噪音小于65db(与电抗器水平距离点1米测试)

产品执行标准：iec289：1987电抗器

gb10229-88电抗器 (eqv iec289:1987)

jb9644-1999半导体电气传动用电抗器

产品主要参数

| 电抗器型号 | 适配功率(kw) | 额定电流(a) | 压降 | 绝缘等级 | 电抗器型号 | 适配功率(w) | 额定电流(a) | 压降 | 绝缘等级 |
|----------|----------|---------|-------|-------|----------|---------|---------|-------|-------|
| acl-0005 | 1.5 | 5 | 2%-6% | b.f.h | ocl-0005 | 1.5 | 5 | 2%-6% | b.f.h |
| acl-0007 | 2.2 | 7 | 2%-6% | b.f.h | ocl-0007 | 2.2 | 7 | 2%-6% | b.f.h |
| acl-0010 | 3.7 | 10 | 2%-6% | b.f.h | ocl-0010 | 3.7 | 10 | 2%-6% | b.f.h |
| acl-0015 | 5.5 | 15 | 2%-6% | b.f.h | ocl-0015 | 5.5 | 15 | 2%-6% | b.f.h |
| acl-0020 | 7.5 | 20 | 2%-6% | b.f.h | ocl-0020 | 7.5 | 20 | 2%-6% | b.f.h |
| acl-0030 | 11 | 30 | 2%-6% | b.f.h | ocl-0030 | 11 | 30 | 2%-6% | b.f.h |
| acl-0040 | 15 | 40 | 2%-6% | b.f.h | ocl-0040 | 15 | 40 | 2%-6% | b.f.h |
| acl-0050 | 18.5 | 50 | 2%-6% | b.f.h | ocl-0050 | 18.5 | 50 | 2%-6% | b.f.h |
| acl-0060 | 22 | 60 | 2%-6% | b.f.h | ocl-0060 | 22 | 60 | 2%-6% | b.f.h |
| acl-0080 | 30 | 80 | 2%-6% | b.f.h | ocl-0080 | 30 | 80 | 2%-6% | b.f.h |
| acl-0090 | 37 | 90 | 2%-6% | b.f.h | ocl-0090 | 37 | 90 | 2%-6% | b.f.h |
| acl-0120 | 45 | 120 | 2%-6% | b.f.h | ocl-0120 | 45 | 120 | 2%-6% | b.f.h |
| acl-0150 | 55 | 150 | 2%-6% | b.f.h | ocl-0150 | 55 | 150 | 2%-6% | b.f.h |
| acl-0200 | 75 | 200 | 2%-6% | b.f.h | ocl-0200 | 75 | 200 | 2%-6% | b.f.h |
| acl-0250 | 110 | 250 | 2%-6% | b.f.h | ocl-0250 | 110 | 250 | 2%-6% | b.f.h |
| acl-0290 | 132 | 290 | 2%-6% | b.f.h | ocl-0290 | 132 | 290 | 2%-6% | b.f.h |
| acl-0330 | 160 | 330 | 2%-6% | b.f.h | ocl-0330 | 160 | 330 | 2%-6% | b.f.h |
| acl-0390 | 185 | 390 | 2%-6% | b.f.h | ocl-0390 | 185 | 390 | 2%-6% | b.f.h |
| acl-0490 | 220 | 490 | 2%-6% | b.f.h | ocl-0490 | 220 | 490 | 2%-6% | b.f.h |
| acl-0530 | 240 | 530 | 2%-6% | b.f.h | ocl-0530 | 240 | 530 | 2%-6% | b.f.h |
| acl-0660 | 300 | 660 | 2%-6% | b.f.h | ocl-0660 | 300 | 660 | 2%-6% | b.f.h |
| acl-0800 | 380 | 800 | 2%-6% | b.f.h | ocl-0800 | 380 | 800 | 2%-6% | b.f.h |
| acl-1000 | 450 | 1000 | 2%-6% | b.f.h | ocl-1000 | 450 | 1000 | 2%-6% | b.f.h |
| acl-1250 | 550 | 1250 | 2%-6% | b.f.h | ocl-1250 | 550 | 1250 | 2%-6% | b.f.h |
| acl-1600 | 630 | 1600 | 2%-6% | b.f.h | ocl-1600 | 630 | 1600 | 2%-6% | b.f.h |

本产品的品牌是千源机电，型号是变频器专用输入/输出电抗器，系统额定电压是3 /380~660V/50~600Hz (KV)，额定电流是5-1600 (A)，用途是变频器、调速器，产品认证是ce，有无铁心是空心式电抗器，绝缘结构是干式电抗器，功能是限流电抗器，电抗系数是300，应用场景是电动机控制与保护